



источник света и мощность номинал., Вт..... лампа металлогалогенная • (G22) 1000; (E40) 1000; 2000;
(K12s-36) 1000; 2000

напряжение питания номинал., В..... 220 AC; 380 AC

степень пылевлагозащиты..... IP65

класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002).... I

механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... M1; M3; M9

компенсация реактивной мощности (PFC)..... 0,85 (кроме модификации -13; -23)

температура окружающей среды..... -40°C...+40°C (У1)

лампа натриевая • (E40) 250; 400; 1000



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.

Пржектор:

1. Осветительный прибор (ОП)

2. Встроенная аппаратура управления:

• 250Вт, 400Вт - ЭМПРА (Вапра), импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), конденсатор

• 1000Вт, 2000Вт - ИЗУ

3. Независимая аппаратура управления: 1000Вт, 2000Вт - ЭМПРА (Вапра), конденсаторы в блоке управления (БУ1 или БУ2) или в блоке ПРА (БП).

Корпусные детали: ОП - алюминиевый сплав или листовой алюминий, БУ1 и БУ2 - листовая сталь, БП - алюминиевый сплав.

Отражатель ОП: листовой алюминий высокой чистоты.

Светоотражающий защитный элемент ОП: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.

Защитная сетка ОП 250Вт, 400Вт: стальная проволока.

Монтажная лира ОП: стальной прокат.

Сальниковые вводы: ОП - 1шт., БУ1 - 2шт., БУ2 - 4шт. (для модификации -13, -23 - 2шт.), БП - 2шт.

Источник света: газоразрядные лампы

• металлогалогенные типа

- HQI-TS 1000W/D/S, HQI-TS 2000W/D/S, HQI-TS 2000W/D/L (Osram), цоколь - K12s-36

- HQI-T 1000/N, HQI-T 2000/D (Osram), цоколь - E40

- HQI-TM 1000W/960D (Osram), цоколь - G22

• натриевые типа ДНаТ-250, ДНаТ-400 (Лисма), NAV-T 250, NAV-T 400, NAV-T 1000 (Osram)

или аналогичные.

Комплект поставки:

• ОП

• 1000Вт, 2000Вт - БУ1, или БУ2, или БП

• по заказу - лампа.

Способ монтажа:

• ОП - на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.

• БУ1, БУ2, БП - на горизонтальную опорную поверхность или на вертикальную опорную поверхность сальниками вниз.

Электроподключение - индивидуально:

• ОП кабелем Ø8...13мм (сечение жил 2,5...4мм²).

• БУ1 кабелем Ø16...22мм (сечение жил 2,5...4мм²).

• БУ2 кабелем Ø10...16мм (сечение жил 2,5...4мм²).

• БП кабелем Ø13...18мм (сечение жил 2,5...4мм²).

