



Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) – это устройство, включаемое последовательно с одной или несколькими разрядными лампами, которое благодаря своему свойству (индуктивности, емкости или омическому сопротивлению, в их сочетании или отдельно) обеспечивает ограничение тока лампы (ламп) на заданном уровне.


ПРА может также выполнять функции преобразования напряжения питания и содержать устройства, которые обеспечивают напряжение зажигания и ток предварительного подогрева, препятствуют зажиганию ламп в холодном состоянии, снижают стробоскопический эффект, корректируют мощности и подавляют радиопомехи.

Виды ламп, рекомендуемых к использованию с Gearbox VivoLuce!

Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	35	G12
HCI-TC	CDM-TC	35	G8.5
HCI-EP		35	E27
HCI-PAR	CDM-R	35	E27
HCI-R111	CDM-R111	35	Gx8.5

Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	70	G12
HCI-TC	CDM-TC	70	G8.5
HCI-TT	CDO-TT	70	E27
HCI-TS	CDM-TD	70	Rx7S
HCI-PAR	CDM-R	70	E27
HCI-R111	CDM-R111	70	Gx8.5
NAV-T	SON-T	70	E27

Osram	Philips	Вт	Цоколь
HCI-T	CDM-T	150	G12
HCI-TC	CDM-TC	150	G8.5
HCI-TT	CDO-TT	150	E27
HCI-TS	CDM-TD	150	Rx7S
HCI-PAR	CDM-R	150	E27
HCI-R111	CDM-R111	150	Gx8.5
NAV-T	SON-T	150	E27



Мощность (МГЛ) 35Вт, 70Вт, 150Вт



Вес, кг. 1,4; 1,76; 2,58



Цвет Черный



Напряжение 220В



Степень защиты IP20

Комплектация балласт, зажигалка, конденсатор

Артикул 80002, 80012, 80022

КОНСТРУКЦИЯ

Пластиковый корпус моноблока (Gearbox) снабжен технологической крышкой для доступа к клеммам. Внутри Gearbox расположен балласт (ЭмПРА), зажигающее устройство, конденсатор и монтажные клеммы.