



Табло–Р

Световой оповещатель
радиоканальный

(ТИП НАДПИСИ
УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ
ЗАКАЗЕ)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ).

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- [ПРОП–И](#);
- [ПРОП–М2](#), [ПРОП–М исп.У](#);
- [ПРОП2](#);
- ПКР–GSM ([Комплект квартирный Sagittarius](#)).

ОСОБЕННОСТИ:

- Позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением";
- Типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр" (мигание с частотой 0.5 Гц);
- Выбор яркости свечения;
- Возможность питания от двух литиевых батарей [CR123A](#) (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-24 В. При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;
- ПКУ, за которым закреплен оповещатель, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения оповещателя, в зависимости от качества связи;
- Оповещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте ПКУ, за которым он закреплен.

Питание:

От двух литиевых батарей [CR123A](#) (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-24 В. При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики	
• дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции	600 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
• количество рабочих частотных каналов • период передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 7 с до 1 мин.

• габаритные размеры	325x150x60 мм
• диапазон рабочих температур	-30..+55 °C