

Прибор обеспечивает:

- Контроль двух шлейфов сигнализации, оборудованных охранными и пожарными извещателями;
- Возможность включения в шлейфы сигнализации токопотребляющих охранных и пожарных извещателей;
- Повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц и 100 Гц;
- Повышенная защита от саботажа, контроль 10% отклонений сопротивления шлейфа;
- Встроенный резервный источник питания - аккумулятор 12В, 2Ач (исп. 01 выпускается без аккумулятора). Защита батареи от переразряда;
- Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В или от внешнего резервного источника питания 12В;
- Взятие на охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи электронных идентификаторов Touch Memory типа DS1990A или встроенного переключателя;
- Два выхода на ПЦН: (контакты реле и выход типа открытый коллектор);
- Способ обработки ШС (охранный, тревожный, пожарный) и дополнительные функции задаются с помощью конфигурационных переключателей согласно таблицы:

OFF	OFF	охранный	охранный
OFF	ON	охранный	тревожный
ON	OFF	охранный	пожарный
ON	ON	пожарный	пожарный

- В режим "Пожар" прибор переходит при двойной сработке дымовых или однократной сработке тепловых извещателей;
- Автоматическое перевзятие после отработки сирены, при включенном конфигурационном переключателе "3";
- Задержка включения сирены при тревоге на 30 с, при включенном конфигурационном переключателе "4";
- Дублирование сигнала ТРЕВОГА в ШС2 на ПЦН (только когда оба ШС взяты на охрану), при включенном конфигурационном переключателе "5";
- Сброс режимов "Тревога" в тревожном ШС и "Пожар" в пожарном ШС осуществляется только с помощью ЭИ Touch Memory типа DS1990A;
- Задержка взятия под охрану в охранном режиме - 60 с, в пожарном - 15 с;
- Выдача сигнала "НЕИСПРАВНОСТЬ" при обрыве или коротком замыкании ШС в пожарном режиме.