

Назначение

Извещатель охранной оптико-электронный инфракрасный. Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения по радиоканалу на РПУ.

Особенности

- Подключается к любому приемно-контрольному прибору
- 2 канала (выходных реле)
- Два режима работы на канал:
 - а) режим коммутации (управление внешними устройствами)
 - б) импульсный режим (передача сигнала "Тревога")
- Прибор преобразует код брелока в код Dallas Touch Memory и передает этот код на контакт ТМ при нажатии любой из кнопок брелока вне зависимости от того, запрограммирован приёмник или нет. Работает с любым оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей DS1990A
- Запись кода брелоков в ППКОП осуществляется в соответствии с РЭ на ППКОП
- Микропроцессорная обработка сигнала
- Простота программирования приёмника
- Защита от несанкционированного доступа
- Светодиод. В дежурном режиме мигает с частотой 1 Гц
- Радиобрелок имеет две кнопки, каждая из которых может быть запрограммирована на любой из двух каналов приемника.
- **Технические характеристики**

Рабочие частоты радиоканала	433,42 МГц 433,82 МГц 434,22 МГц 434,62 МГц
Максимальная излучаемая мощность устройств	10 мВт
Дальность действия радиоканала	200 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	0,3-3,0 м/с
Дальность обнаружения человека, не менее	15 м
Время технической готовности (режим "\"Включение\""), не более	20 с
Питание прибора	2,6...3,2 В
Ток потребления при выключенном передатчике, не более	50 мкА
Ток потребления при включенном передатчике, не более	25 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более	95%
Вес	0,1 кг
Габаритные размеры	90x58x46

	мм
Время работы батареи питания	до 2 лет
Срок службы, не менее	10 лет