

Назначение

Комплект беспроводной охранной GSM-сигнализации X-100 предназначен для охраны квартир, офисов, домов, дач, гаражей и т.д.

Оборудование, которое входит в комплект, позволяет контролировать состояние дверей, окон; отслеживать перемещения внутри помещений. При тревоге включается сирена, делается оповещение на телефоны хозяев.

Комплект X-100 рассчитан на использование широким кругом лиц. Настройка и установка выполняются понятно и просто.

Особенности

- GSM-розетка «Express Power» контролирует до шести охранных датчиков (извещателей) «Рapid-P2» и «Полюс-P2»*. При срабатывании датчика GSM-розетка сформирует сигнал тревоги, активирует сирену* и оповестит хозяев (до шести человек) на мобильный телефон.
- Датчики движения «Рapid-P2» устанавливаются в местах, где проникнуть в помещение проще всего: напротив окон, дверей, люков, в коридорах. «Полюс-P2» контролирует открывание-закрывание дверей и окон. Питание датчики получают от литиевой батареи, ее хватает на 3 года. Все датчики и сирена беспроводные, это значительно облегчает монтаж системы.
- Другая полезная функция GSM-розетки «Express Power» – это включение и выключение электроприборов командами с брелока и мобильного телефона (SMS). Такая возможность будет полезна, например, на даче. Находясь в городе, вы сможете включить систему полива, электрообогреватель и другое оборудование.
- При выключении сетевого напряжения 220 В розетка «Express Power» переходит на резервное электропитание от литиевой батареи. Все функции, кроме включения-выключения электроприборов при этом сохраняются, и объект продолжает охраняться.
- Для удаленного управления GSM-розеткой можно использовать SMS-команды или воспользоваться [мобильным приложением](#) для ОС Android.

Датчики «Полюс-P2» и сирена «Призма-С» не входят в комплект «X-100» и приобретаются отдельно.

Технические характеристики: Express Power

Питание прибора	90-250 В 50/60 Гц
Коммутируемая нагрузка	110-220 В 50/60 Гц током не более 16 А
Максимальная дальность работы с радиобрелоками	50 м
Максимальная дальность работы с беспроводной сиреной	100 м
Максимальная дальность работы с датчиками	100 м
Стандарты работы GSM модуля	GSM- 850/900/1800/1900

Максимальное число телефонных номеров для оповещения	6
Максимальное количество брелоков для постановки на охрану/снятия с охраны	6
Максимальное количество охранных извещателей	6
Время оповещения	20-40 с
Тип батареи питания	CR123 3.0 В
Диапазон рабочих температур	-10...+50 °С*
Габаритные размеры	67x80x160 мм
Коммутационная мощность	3,5 кВт
Тип батареи питания брелока	литиевая батарея CR2032 3.0 В

Технические характеристики: БН-ЗС-ЗЗ

Тип батареи питания	CR2032 3В
Габаритные размеры	60x35x13 мм
Диапазон рабочих температур	-10°С до +50°С
Вес	25 г

Технические характеристики: Рапид-Р2

Дальность обнаружения при нормальной чувствительности	от 0 до 10 м
Дальность обнаружения при пониженной чувствительности	от 0 до 8 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	от 0,3 до 3,0 м/с
Длительность работы батареи, не менее при значениях периода передачи контрольных сигналов 8 с	15 месяцев
Длительность работы батареи, не менее при значениях периода передачи контрольных сигналов 24 с	25 месяцев
Длительность работы батареи, не менее при значениях периода передачи контрольных сигналов 72 с	30 месяцев
Длительность работы батареи, не менее при значениях периода передачи контрольных сигналов 200 с	36 месяцев
Дальность действия радиоканала	150 м
Диапазон рабочих температур	-10...+50 °С*
Габаритные размеры	90x58x45 мм