



Mi DA 72

Клеммы прямого подключения

- Винтовая клемма для медных и алюминиевых проводов
- Рекомендация по подготовке алюминиевых проводников: 1. Тщательно очистите слой окислов с оголённого конца проводника, например, при помощи ножа. Осторожно: для этой цели нельзя использовать щетки, напильники и наждачную бумагу! 2. Сразу же после снятия слоя окислов нанесите на конец проводника нейтральную смазку, такую, как технический вазелин, не содержащий кислот и щелочей, и подсоедините проводник к клемме. 3. Выше названные действия необходимо повторить в том случае, если проводник был отсоединен и присоединен повторно. 4. Так как алюминий подвержен "вытеканию", необходимо протянуть клеммы перед эксплуатацией и после первых 200 часов работы.
- для подключения выключателя нагрузки 630 А (Mi 7865)

ширина	61 мм
клеммы	Комплект 3
токопроводящий материал:	Алюминиевые провода перед подключением подготовить в соответствии со специальными техническими рекомендациями. Cu/Alu
тип провода	s / f (круглый) 1 x 120-300 мм ² s (сектор) 1 x 120-300 мм ² sol (сектор) 1 x 120-185 мм ²
тип провода	мм ² s / f (круглый) 2 x 70-150 мм ² s (сектор) 2 x 95-150 мм ² sol (круглый) 2 x 70 мм ² sol (сектор) 2 x 95-150 мм ²