


## Контроллер ввода резерва [ATS]

### Технические характеристики



| Модель                                                                                               | ATSC-110                                          | ATSC-220                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                                               | 110 В перем. тока                                 | 380 В перем. тока                              |
| Диапазон напряжений                                                                                  | перем. 93.5 В ( $\pm 5\%$ )~126.5 В ( $\pm 5\%$ ) | перем. 187 В ( $\pm 5\%$ )~253 В ( $\pm 5\%$ ) |
| Частота, Гц                                                                                          | 50/60                                             |                                                |
| Потребляемая мощность (полная)                                                                       | 154.4 Вт                                          |                                                |
| 4-позиционный переключатель<br>(ОТКЛ., основное питание, резервное питание,<br>автоматический режим) | ■                                                 | ■                                              |
| Функция проверки                                                                                     | ■                                                 | ■                                              |
| Задание задержек (t1...t4)                                                                           | ■                                                 | ■                                              |
| Индикация неисправности микропроцессорного<br>расцепителя автоматического выключателя                |                                                   |                                                |
| Выходные контакты (индикация работы в режиме АВТО,<br>отключение второстепенных нагрузок)            | ■                                                 | ■                                              |

- t1 - время задержки от момента исчезновения напряжения основного питания UN до замыкания контакта, подающего сигнал пуска генератора. (ti: 0.2; 0.5; 1; 2; 4; 8; 15; 30; 40; 50 секунд)
- t2 - время задержки от момента восстановления основного питания до отключения выключателя резервного питания АСВ2. (tz: 0.2; 1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 120; 240 секунд)
- t3 - время задержки от момента отключения выключателя основного питания АСВ1 до включения выключателя резервного питания АСВ2. (ts: 0.5; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40 секунд)
- t4 - время задержки от момента отключения выключателя резервного питания АСВ2 до включения выключателя основного питания АСВ1. (14: 0.5; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40 секунд)
- Режим ОТКЛ. - принудительное отключение выключателя основного питания АСВ1 и выключателя резервного питания АСВ2 при наличии напряжения резервного питания UR или напряжения резервного питания UR.
- UN или UR могут оставаться включенными.
- Режим "основное питание" (N): Принудительное включение выключателя АСВ1 при наличии напряжения основного питания UN независимо от того, имеется или нет резервное питание.
- При переводе переключателя в положение и контакт подачи сигнала пуска генератора размыкается и генератор отключается.
- Режим "резервное питание" (R): Принудительное включение выключателя резервного питания АСВ2 независимо от того, имеется или нет основное питание UN.
- Автоматический режим (Auto): автоматическое управление выключателями в зависимости от наличия основного или резервного питания. При исчезновении питания выключатель отключается и после его восстановления - включается.