


Независимый расцепитель, SHT



Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя. Отключение происходит при подаче на расцепитель напряжения. В состав данных расцепителей входит контакт, размыкающий цепь катушки независимого расцепителя при срабатывании автоматического выключателя. Независимый расцепитель не применяется в автоматических выключателях дифференциального тока 30-250AF.



Технические характеристики для автоматических выключателей 30-250AF

Напряжение цепи управления, Ue	Потребляемая мощность		
	Перем. ток (ВА)	Пост. ток (Вт)	MCCB/ELCB
Напряжение	Перем./пост. ток 12 В	-	1.5
	Перем./пост. ток 24~30 В	1.5	1.5
	Перем./пост. ток 48~60 В	1.5	1.5
	Перем./пост. ток 100~130 В	1.5	1.5
	Перем./пост. ток 200~250 В	1.5	1.5
	Перем. ток 380~450 В	1.5	-
	Перем. ток 440~500 В	1.5	-
Макс. время размыкания		50 мс (макс.)	
Момент затяжки винтового зажима		8.2 кгс • см	

Metasol MCCB
ABN100c
ABH125c
ABH250c

Примечание)
1. Диапазон напряжений срабатывания: 0,7...1,1 Vn
Частота (только для сети переменного тока): 45...65 Гц



Технические характеристики для 400-800AF

Напряжение цепи управления, Ue	Потребляемая мощность		
	В	мА	Вт
Перем./пост. ток 24...48 В	Перем. ток 24 В	14	0.3
Перем. ток 100...240 В / Пост. ток 100...220 В	Пост. ток 24 В	15.4	0.4
Перем. ток 380...550 В	Перем. ток 48 В	14	0.7
	Пост. ток 48 В	16	0.8
	Перем. ток 110 В	6	0.7
	Пост. ток 110 В	6.6	0.7
	Перем. ток 220 В	6.8	1.5
	Пост. ток 200 В	7.6	1.5
	Перем. ток 440 В	4.3	1.9
	Перем. ток 480 В	4.4	3.3
	Перем. ток 550 В	4.6	2.4

Примечание)
Диапазон напряжений срабатывания
Перем. ток: 0,85...1,1 Vn
Пост. ток: 0,75...1,25 Vn

