

Технические характеристики регистраторов AHD

GF-DV404AHD, GF-0802AHD

	Модель	GF-DV404AHD	GF-DV0802AHD
Система	Операционная система	Embedded LINUX	
	Системные ресурсы	Синхронная многоканальная запись, дополнительный видеопоток, синхронное многоканальное воспроизведение, просмотр видео по сети	
	Интерфейс	16 битный графический интерфейс, управление меню мышью	
Интерфейс	Дисплей Изображение	деление экрана 1/ 4	деление экрана 1/4/8/9
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Монитор	VGA-1920x1080	HDMI-1920x1080
	AHD/PAL	Автоматическое определение типа сигнала	
	Детектор движения	Есть	
Аудио	Сжатие	G711A	
Запись и воспроизведение	Запись	4*720P@100fps - AHD 4*D1@100fps - PAL	8*720P@200fps - AHD 8*D1@200fps - PAL
	Воспроизведение	4*720P@100fps - AHD 4*D1@100fps - PAL	8*720P@100fps - AHD 8*D1@100fps - PAL
	Поиск	Поиск по времени, по событию, по каналу	
Хранение и архивация	Битрейт Хранение архива	Видео: 720P:20-30Gb/24ч/на 1 канал	
		Видео: 960H:12-20Gb/24ч/на 1 канал	
		Аудио 691,2Mb/24ч/на 1 канал	
	Архивация	Жесткий диск, сеть	
Порты	Видеовходы	4ch BNC	8ch BNC
	Видеовыходы	1ch VGA, 1ch HDMI	
	Аудиовходы	4ch RCA	2ch RCA
	Аудиовыходы	1ch RCA	
	Тревожные входы	Нет	
	Релейные выходы	Нет	
	Сетевой порт	RJ45 10M/100M	
	Порт PTZ	1 RS485	

	Порт USB	2 USB порта
	Порты HDD	1 SATA (каждый до 4Tb)
	Поддержка 3G	модем 3G (опционально)
	Питание	12В/2А, внешний блок питания
Прочее	Габаритные размеры	255x240x44 мм

Внимание: Обратите внимание регистраторы работают с двумя типами входного сигнала PAL и АHD. Видеорегистратор автоматически определяет тип входного сигнала. Из-за особенности чипа оцифровки, сигнал на парные входы должен подаваться одного типа. Например входы 1-2 PAL, 2-3 АHD или 1-2 АHD, 2-3 PAL. Если в паре будут присутствовать разные типы сигналов отображаться на экране будет только сигнал PAL. Например в ситуации 1АHD, 2PAL, 3АHD, 4АHD – канал 1АHD отображаться не будет.

1.5 Условия эксплуатации оборудования

Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации, соблюдение которых обеспечит длительную и надежную работу оборудования:

- 1) При установке видеорегистратора важно соблюдение всех правил безопасности для работ с электрическим оборудованием.
- 2) Необходимо заземление прибора.

- ◆ Не трогать видеорегистратор и кабели мокрыми руками.
- ◆ Избегать попадания на видеорегистратор жидкостей.
- ◆ Не класть на видеорегистратор посторонние предметы.
- ◆ Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань. Запрещается использование бытовой химии и чистящих абразивных средств.
- ◆ Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт, если шнур электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если регистратор не находится в активном режиме, на его узлах может быть электрическое напряжение.
- ◆ Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации регистратора, необходимо вынуть шнур электропитания из розетки.

www.gfctv.ru