

LLT-1610R



LLT-1610R – активный 16-канальный приемник видео по витой паре с независимой настройкой яркости и компенсации длины линии на каждом канале. Конвертер обладает встроенной защитой от перенапряжения в линии до 6 кВ. Для подключения регистратора и аналогового монитора **LLT-1610R** имеет встроенный разветвитель BNC-выхода на 2 канала.

Общие характеристики	
Видео	16 каналов, приемник (активный)
Дальность передачи изображения	До 3000 м (в зависимости от настроек)
Дополнительные настройки	Яркость, длина используемой линии
Аудио	Нет
Защита от перенапряжения	6000 В
Эксплуатация	
Питание	220 В (АС)
Рабочий диапазон температур	От 0 до +50°С
Допустимый уровень влажности	От 0 до 95%
Видеовыход	BNC, 16 каналов, 1Vp-p, 75 Ом
Вход с линии	Сетевой разъем 4xRJ-45, 100 Ом
Размеры (шхвхг)	430x180x50 мм
Вес	2100 г (нетто)
Комплектация	
Комплект поставки	Конвертер
	Кабель питания
	Комплект для установки в 19” стойку