

> ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

> MOVICAM CR



Датчики движения для включения и выключения нагрузки при появлении объектов (излучающих в ИК спектре) в области обнаружения.


Датчик не излучает радиоволны.

Датчик в виде камеры имитирует наблюдение и оказывает сдерживающее влияние для обеспечения безопасности в торговых центрах и магазинах




- Монтаж на потолок с углом обнаружения 360°
- Возможность программирования с помощью пульта дистанционного управления (не входит в комплект)
- Настройка чувствительности и обл. обнаружения
- Регулировка задержки на отключение:
повернув ручку вы можете выбирать след. значения:
- позиция Л: выкл 1 с, вкл 4 с миним. время
- позиция от 30 с до 30 мин (задержка на отключение от 30 с до 30 мин может повторяться при обнаружении)
- Технология "Zero Crossing" обеспечивает долгий срок службы реле и высокие технические характеристики

> Размеры (мм)



> Область обнаружения



> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	5 A а 230 V AC cosφ= 1
Потребляемая мощность	8 VA (1 W)
Тип контакта	Сухой контакт реле
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	2 - 1000 lux
Задержка на отключение	30 с - 30 мин.
Угол обнаружения	360°
Область обнаружения	6 м фронтально, 1 м позади и 6 м по бокам при высоте установки 2,4 м.
Класс защиты	II согласно EN 60669 при правильной установке
Степень защиты	IP 20
Монтаж	Потолок


Артикул	Модель	Угол обнаружения	Задержка
OB135912	MOVICAM CR	360°	30 с - 30 мин.

> Аксессуары

Артикул	Модель	Описание
OB134712	CR MANDO*	Пульт дистанционного управления для удаленного изменения параметров конфигурации датчика: Лух, время откл., обл. обнаружения



> Схема подключения



> Нагрузка

	1000 W
	250 VA
	500 VA
	1000 W
	200 VA
	200 VA