



		Расцепители						
Вспомогательные устройства		MN	MNs	MSU		MX+OF		
Тип		Расцепитель минимального напряжения		Расцепитель максимального напряжения				
		Мгновенного действия	С выдержкой времени			С контактом сигнализации положения «включено - отключено»		
								
Функции		■ Вызывает отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 % и 35 % Un). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения		■ Выключает питание путём отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения фаза - нейтраль (потеря нейтрали). Для трехфазной сети используйте три расцепителя MSU.				
			■ При провале переходного напряжения (до 0,2 с) отключение не выполняется	■ Напряжение отключения: 275 В пер. тока	■ Напряжение отключения: 255 В пер. тока	■ Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено» соответствующего аппарата		
Схемы соединений								
Использование		■ Аварийное отключение кнопкой с размыкающим контактом ■ Обеспечивает безопасность цепей питания нескольких машин, предотвращая неконтролируемый повторный пуск		■ Защита оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника) ■ Контроль напряжения фаза - нейтраль		■ Аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом ■ Дистанционная сигнализация положения соответствующего аппарата		
№ по каталогу								
Для C120		26960	26963	26979	26479	26946	26947	26948
Для DPN N, DPN N Vigì (в белом цвете)		A9N26960	A9N26963	A9N26979	A9N26479	A9N26946	A9N26947	A9N26948
Технические характеристики								
Номинальное напряжение (Ue)	В пер. тока	220...240	220...240	230	230	100...415	48	12...24
	В пост. тока	—	—	—	—	110...130	48	12...24
Рабочая частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60		
Красный механический индикатор состояния		На передней панели	На передней панели	На передней панели	На передней панели	На передней панели		
Функция тестирования		—	—	—	—	—		
Количество модулей Ш = 9 мм		2	2	2	2	2		
Рабочий ток		—	—	—	—	3 А / 415 В пер. тока 6 А / ≤ 240 В пер. тока		
Количество контактов		—	—	—	—	1 НО/НЗ		
Рабочая температура	°C	-25...+50	-25...+50	-25...+50	-25...+50	-25...+50		
Температура хранения	°C	-40...+85	-40...+85	-40...+85	-40...+85	-40...+85		