

# Технические данные продукта LV426843

## Характеристики

РАСЦЕП.НАПР. MX110-130B AC/DC NSXm



### Описание

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Краткое название устройства  | MX                                      |
| Тип изделия или компонента   | Расцепитель напряжения                  |
| Область применения           | Управление                              |
| Совместимость серий продукта | PowerPact B<br>Compact NSXm             |
| Тип расцепителя напряжения   | Независимый расцепитель                 |
| Напряжение цепи управления   | 125 V пост. ток<br>110...130 V пер. ток |

### Дополнительно

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип сигнала управления             | Импульсная<br>Нерывная                |
| Длительность импульса              | $\geq 20$ мс                          |
| Предельное напряжение срабатывания | 0,7 $U_n$ - во время отключения время |
| Исполнение выключателя             | Защелкивающийся                       |
| Время срабатывания                 | $< 50$ ms                             |
| Клеммный блок                      | Пружинные                             |
| Длина зачистки проводов            | 8 мм                                  |

### Эксплуатационные характеристики

### Экологичность предложения

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium                           |
| Директива RoHS                   | Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину      |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.