


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP для серии Allwetter 44^{1) 2)} с комбинированной линзой для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, для уличного применения, контроль до уровня земли, для механизма реле 6401 U-102, IP 44 только с рамками Allwetter 44 [®] плотность зоны наблюдения: 40 сектора с 160 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, с винтовым креплением Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 10 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 44 Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C положение при монтаже: вертикально		
31 коричневый	6800-31-102C	6800-0-2353	1
32 слоновая кость	6800-32-102C	6800-0-1898	1
33 серебристо-алюминиевый	6800-33-102C	6800-0-2354	1
34 альпийский белый	6800-34-102C	6800-0-1674	1
35 антрацит/черный	6800-35-102C	6800-0-1740	1

- 1) уплотнительное кольцо входит в комплект поставки
 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


	RC-компенсатор для защиты электронных приборов от повреждения или выхода из строя из-за перенапряжения, для компенсации параллельных индуктивных нагрузок (напр., реле, контакторы, люминесцентные лампы, трансформаторы и др.), устраняет функциональные помехи в электронных приборах, напр., самопроизвольное включение датчиков движения Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц		
	6899	6899-0-0231	10

	Сумеречный выключатель ^{1) 2)} с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм задержка включения/выключения: ок. 3-6 мин (не регулируется) Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальная частота: 50 Гц Номинальный ток: 16 АХ Номинальная мощность: 3680 Вт/ВА Пороговая освещенность: 3 Люкс - 500 Люкс номинально Класс защиты: IP 44 Температурный режим применения: -35 °C до 55 °C		
53 серый	 2240 W-53	6500-0-0791	1/10
54 альпийский белый	2240 W-54	6500-0-0792	1/10

- 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 2) поле для надписи не подсвечивается

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter, 2-проводное исполнение ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} 2-х проводная схема подключения, для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации. возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Коммутируемая нагрузка: для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами Номинальная мощность: 40 - 300 Вт/ВА Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C EN 60669-2-1		
	 6815 U	6800-0-2270	1/10

1) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
 2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
 3) Не подходит для работы с энергосберегающими лампами и обычными и электронными пускорегулирующими аппаратами.
 4) не подходит для управления лестничными выключателями с таймером
 5) Не подходит для управления реле.
 6) Нет возможности параллельного подключения по выходу.

	Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter ^{1) 2) 3)} 3-проводная схема подключения, для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации. возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В и низковольтные галогенные лампы с стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами. Номинальная мощность: 2300 Вт/ВА Номинальная мощность: Галогенные лампы 230 В Номинальная мощность: 1200 Вт Коммутируемая нагрузка: люминесцентные лампы Номинальный ток: 10 АХ, при cos φ 0,5 Номинальная мощность: 2300 ВА Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C EN 60669-2-1		
	 6816 U	6800-0-2355	1/10

- 1) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
 2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
 3) Возможно параллельное подключение по выходу.