


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Универсальный активатор регулировки освещения 1 x 2400 Вт/ВА ^{1) 2)} 1-канальный

Универсальный активатор регулировки освещения для управления работой ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 230 В, низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами и регулируемых галогенных энергосберегающих ламп. Выходы автоматически распознают подключенную нагрузку. Дополнительно существует возможность выбора режимов работы. Индикация состояния выходов через СД. Вкл. 10 логических каналов (активатор световых сценариев, активатор последовательностей, логический элемент и др.) управление: Возможность ручного переключения для ВКЛ. светлее / ВЫКЛ. темнее и выбора канала индикация: Индикация состояния выходов посредством СД

Разъемы:
KNX-линия: Шинная клемма
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Выходы: 1
Номинальная мощность: 200 - 2400 Вт/ВА
Температурный режим применения: -5 °С до 45 °С
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 64 мм
монтажная глубина: 68 мм
ширина: 8 ТЕ



6197/53-500

6197-0-0030

1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 ТЕ - 18 мм



Антенна

Антенна для подключения к радио-таймеру FW/S 4.5. Сигнал точного времени передатчика DCF 77 может быть принят на расстоянии ок. 1000 км от Франкфурта-на-Майне.
индикация: Светодиод режима
Номинальное напряжение: 12 В
Класс защиты: IP 54
Температурный режим применения: -20 °С до 70 °С
размеры (В x Ш x Г): 64 мм x 98 мм x 34 мм
монтажная глубина: 79 мм

FA/A 2.1

GHQ6050031R0021



Передатчик времени DCF ^{1) 2) 3)} 2-х канальный

для передачи времени и даты на шину KNX для синхронизации других адресов шины с автоматическим переходом на летнее/зимнее время Возможен режим с антенной DCF и без нее. Встроенный блок питания для DCF-приема. Время работы прим. 10 лет Подключение к шине через клемму, входящую в комплект поставки.

Разъемы:
KNX-линия: Шинная клемма
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -10 °С до 50 °С
размеры (В x Ш x Г): 86 мм x 35 мм x 65,5 мм
ширина: 2 ТЕ

6145/10

6140-0-0027

1

- 1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
2) 1 ТЕ - 18 мм
3) Документация доступна только на немецком языке.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



Датчик освещенности, датчик температуры ^{1) 2)} 3-х канальный

для определения и передачи освещенности и температуры
Пороговый выключатель для управления активаторами включения, регулировки яркости и жалюзи в зависимости от окружающей освещенности и/или температуры. с объектом блокирования для деактивации одного или нескольких пороговых выключателей
Для подключения к SV/S 30.650.5 и ABB i-bus® KNX используются соединительные клеммы.
Разъемы:
KNX-линия: Шинная клемма
входы: 2
Пороговая освещенность: 1 Люкс - 100000 Люкс
Класс защиты: IP 54
Температурный режим применения: -25 °С до 55 °С
размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 72 мм x 54 мм

6146/10

6146-0-0022

1

- 1) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus® KNX.
2) Документация доступна только на немецком языке.



Датчик силы ветра

Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемую скорость ветра (0,7-40 м/с) в электрический сигнал (0-10 В).
с нагревательным элементом для работы в зимнее время (с нагревательным трансформатором 6190/49)
Вкл. провод 3 м LIYY 6 x 0,25 мм²
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно GND при макс. полном сопротивлении нагрузки трансформатора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -25 °С до 60 °С
размеры (В x Ш x Г): 160 мм x 124 мм

6190/41

6190-0-0031

1



Датчик дождя

Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемое значение силы дождя в электрический сигнал (0 В=сухо -10 В=дождь).
Необходим нагревательный трансформатор 6190/49
Вкл. провод 3 м LIYY 5 x 0,25 мм²
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно GND при макс. полном сопротивлении нагрузки трансформатора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °С до 70 °С
размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 17 мм

6190/43

6190-0-0033

1



Сумеречный датчик

Для метеостанции 6190/40-101.
Преобразует измеряемый уровень освещенности (0-255 лк) в электрический сигнал (0-10 В).
Коробка для открытой установки IP 65
Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м)
Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В
напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно GND при макс. полном сопротивлении нагрузки трансформатора 1 кОм
Класс защиты: IP 65
Температурный режим применения: -30 °С до 70 °С
размеры (В x Ш x Г): 58 мм x 83 мм x 35 мм

6190/44

6190-0-0034

1