

Технический паспорт на изделие.

Настенная розетка на 32А, 230В с механической блокировкой DUO и защитой от тока утечки.

Артикул 7470



ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

188669, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер «Б», офис 321

Тел./Факс +7 (812) 677-04-53

info@hensel-mennekes.ru

www.hensel-mennekes.ru

1. Назначение продукции и область применения.

- 1.1 Розетка настенная, номинальный ток 32А, с механической блокировкой DUO и устройством защитного отключения, ток утечки 30мА, для промышленного применения. Предназначена для работы в 1-х фазных сетях переменного тока, напряжением 230В, частотой 50-60Гц. Данная розетка соответствует требованиям безопасности и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования». И по своим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ IEC 30609-1-2016 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования». Данный стандарт идентичен международному стандарту IEC60309-1:2012.
- 1.2 Область применения: для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе, для подключения стационарных и мобильных электроприемников в трехфазных сетях переменного тока с заземляющим контактом.

2. Технические данные изделия.

- 2.1 Номинальный ток изделия 32 А.
- 2.2 Ток утечки 30мА.
- 2.3 Номинальное напряжение 230 В.
- 2.4 Частота 50-60 Гц.
- 2.5 Количество полюсов 3 (1 фаза L; нейтраль N; заземление PE).
- 2.6 Материал контактной группы - латунь.
- 2.7 Расположение заземляющего контакта (направляющего/блокирующего, выступа/выемки на корпусе разъёмного соединения) - 6 часов.
- 2.8 Количество циклов включения/отключения не менее 3000.
- 2.9 Подача напряжения на контактную группу возможна только при подключении ответной части (вилки), механическая блокировка не позволяет подать напряжение на контактную группу без подключенной вилки, подача напряжения осуществляется посредством включения выключателя нагрузки (рубильника), рукоятка которого вынесена на корпус розетки, при включении выключателя нагрузки происходит блокировка вилки и ее извлечение возможно только при отключении выключателя нагрузки. Для предотвращения несанкционированного доступа возможна блокировка розетки при помощи навесного замка в положении «OFF».
- 2.10 В качестве защитных коммутационных аппаратов в корпусе устройства на ДИН-рейке установлено 2-х полюсное устройство защитного отключения (УЗО) номинальный рабочий ток 40А, ток утечки 30мА, тип «А» (производства Siemens, возможно установка УЗО иных производителей без ухудшения эксплуатационных характеристик). Для удобства коммутации и визуального наблюдения данные аппараты установлены под прозрачной открывающейся крышкой (лючком).
- 2.11 Ввод кабеля сверху (отверстие для кабельного ввода М32/М40), возможен ввод кабеля снизу (2 прорезаемых отверстия под кабельные вводы М32) устройства, сальник кабельного ввода приобретается дополнительно, диаметр герметичной зоны кабельного ввода М32 12-21 мм (диаметр герметичной зоны может меняться в зависимости от производителя кабельного ввода). В случае ввода кабеля снизу необходимо приобрести дополнительную заглушку, для герметизации вводного отверстия сверху розетки.
- 2.12 Подключение кабеля осуществляется посредством винтового соединения. Диапазон сечений подключаемых кабелей 2,5-10,0 мм².
- 2.13 Корпус из пластика.

- 2.14 Цвет серый (RAL 7035).
- 2.15 Вес изделия не более 2,25 кг.
- 2.16 Габаритный размер 134x408x168 мм (ШxВxГ), чертеж изделия на рисунке 1.
- 2.17 Степень защиты IP 67.
- 2.18 Температура эксплуатации от -25 до +55°С.
- 2.19 Разъем стандарта CEE.

3. Габаритный чертеж изделия (рисунок 1)



4. Правила и условия безопасной эксплуатации.

При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

По способу защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу 1 по ГОСТ Р 12.1.019-2009. Для исключения возможности поражения человека электрическим током необходимо строго обеспечить правильность подключения защитного заземления.

Не разбирать, не бросать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия имеющего механические повреждения и деформации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключение розетки к неисправной или поврежденной электропроводке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Производить монтаж(подключение) и демонтаж (отключение) розетки при подключенной электросети.

К эксплуатации изделия допускаются только работники с квалификационной группой по работе с электрооборудованием не ниже III.

Запрещается осуществлять подключение/отключение к контактной группе изделия во время атмосферных осадков и при большой влажности.

5. Правила транспортировки, хранения и утилизации.

- 5.1 Транспортировка и хранения изделий должна осуществляться в упаковке завода изготовителя или в упаковке предотвращающей возможность повреждения, любым видом крытого транспорта обеспечивающим защиту упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения, а так же воздействия влаги и атмосферных осадков.
- 5.2 Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией, температура окружающего воздуха от -35 до +60 °С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С. В соответствии с ГОСТ 23216-78.
- 5.3 Не требуется специальных требований по утилизации изделий. Утилизацию производить с учетом требований законодательных актов о вторичной переработке изделий из пластмасс.

6. Свидетельство о приемке.

Данное изделие изготовлено в соответствии с Европейскими стандартами IEC EN SN 60309-1, IEC EN SN 60439-1, IEC EN SN 60947-3, и полностью отвечает требованиям Российских стандартов ГОСТ 30849.1-2009 (МЭК 60309-1 – 1999), ГОСТ Р 51323.1 – 2007 (МЭК 60439-1 – 2004) и ГОСТ Р 50030.3 – 2012 (МЭК 60947-3 – 2008). Изделие полностью соответствует всем стандартам и признано годным к эксплуатации.

7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя).

Предприятие изготовитель: MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Postfach 13 64, D-57343 Lennestadt, Tel. +49 (0) 27 23 / 41 – 1, Fax +49 (0) 27 23 / 41 - 2 14
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро», 188669, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер «Б», офис 321. Тел./Факс + 7 (812) 677 04 53.

8. Комплектность изделия.

Розетка настенная, артикул 7470– 1 штука.
Упаковка – 1 штука.
Паспорт на изделие – 1 штука.

9. Дата изготовления, срок службы и срок эксплуатации оборудования.

Дата изготовления: 3 августа 2020 года.
Дата ввоза на территорию РФ: 20 августа 2020 года.
Номер таможенной декларации:
Срок службы не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3-х лет с момента изготовления изделия, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
В период действия гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к к продавцу или уполномоченному лицу на территории РФ, смотри п. 7.