



Приставка ПКБ-11

Приставка контактная ПКБ ТУ У 3.11-05814256-098-97

ОКП 34 2570

ОКП 34 2970

ДКПП 31.20.27.600

Приставка бокового крепления - при расширении количества контактов позволяет, в отличие от ПКЛ, дополнительно использовать приставку ПВЛ. Устанавливается на модернизированные пускатели, которые имеют степень защиты IP20 и возможностью крепления на рейку. +1р(+1з)контакты.

Первая цифра в условном обозначении - количество замыкающих контактов.

Вторая - количество размыкающих контактов. Буква М- исполнение приставки со степенью защиты IP20. Отсутствие буквы - приставка со степенью защиты IP00.

Гарантийный срок эксплуатации приставки – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы приставки - 15 лет согласно ГОСТ 2491.

Внутри страны изготавливаются реле для поставок:

общепромышленного исполнения - k=1;

тропического и морского исполнения - k=1,8;

поставок на АЭС - k=1,8

Номинальный рабочий ток, А при АС-11 напряжением	0,78; 0,5; 0,3
380, 500, 660В	

Номинальный рабочий ток, А при ДС-12 напряжением	0,34; 0,15; 0,06
110,220,440	

Климатическое исполнение 0, ОМ	По ГОСТ 15150-69
--------------------------------	------------------

Номинальный ток контактов, А	16
------------------------------	----

Износостойкость коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по	А- 3,0
--	--------

износоустойчивости А, Б млн. циклов	
-------------------------------------	--

Габаритные размеры, мм А х В х С	54 x 54 x 10
----------------------------------	--------------

Масса, кг винтовое крепление	0,03
------------------------------	------

