



Модель	NDR-DLX3608/3616 PH	NDR-X2408/2416 PHE	NDR-S2208/2216 PH	NDR-S2404 PH	NDR-C420/820/1620 EZM
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
Видео входы	8 x BNC /16 x BNC	8 x BNC /16 x BNC	8 x BNC /16 x BNC	4 x BNC	4 x BNC / 8 x BNC /16 x BNC
Сквозные каналы	8 x BNC /16 x BNC	8 x BNC /16 x BNC	8 x BNC /16 x BNC	4 x BNC	–
Видео выходы	осн.: HDMI (1920x1080)/ VGA/BNC доп.: VGA/BNC тревожн.: BNC	осн.: HDMI (1920x1080)/ VGA/BNC доп.: VGA/BNC тревожн.: BNC	осн.: HDMI (1920x1080)/ VGA/BNC тревожный: BNC	VGA/BNC	VGA/BNC
Разрешение	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288
Скорость записи кадров/сек. на систему в зависимости от разрешения	NDR-DLX3608 PH – 200/ 200/ 200 NDR-DLX3616 PH – 400/ 400/ 400	NDR-X2408 PHE – 50/ 100/ 200 NDR-X2416 PHE – 100/ 200/ 400	NDR-S2208 PH – 50/ 100/ 200 NDR-S2216 PH – 100/ 200/ 400	25/ 50 /100 кадров/сек.	NDR-C420 EZM – 25/ 50/ 100 NDR-C820 EZM – 50/ 100/ 200 NDR-C1620 EZM – 100/ 200/ 400
Жесткие диски	5 x HDD SATA макс.	4 x HDD SATA макс.	3 x HDD SATA макс.	3 x HDD SATA макс.	1 x HDD SATA макс.
CD/DVD привод	встроенный DVD-RW	встроенный DVD-RW	встроенный CD-RW	встроенный CD-RW	–
USB порт	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	1 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Интерфейсы	e-SATA, iSCSI, RS-485, RS-232	e-SATA, iSCSI, RS-485, RS-232	RS-485, RS-232	RS-485	RS-485
Аудио входы/выходы	NDR-DLX3608 PH – 4RCA + 4D-SUB/ 1 NDR-DLX3616 PH – 4RCA + 15D-SUB/ 1	4/1 RCA	4/1 RCA	4/1 RCA	4/1 RCA
Тревожные/управляющие входы	NDR-DLX3608 PH – 16/4 NDR-DLX3616 PH – 8/4	NDR-X2408 PHE – 8/4 NDR-X2416 PHE – 16/4	NDR-S2208 PH – 8/2 NDR-S2216 PH – 16/2	4/1	NDR-C420 EZM – 4/1 NDR-C820 EZM – 8/1 NDR-C1620 EZM – 16/1
Управляющее ПО	NDR-CMS (в комплекте)	NDR-CMS (в комплекте)	NDR-CMS (в комплекте)	NDR-CMS (в комплекте)	NDR-CMS (в комплекте)

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NDR CMS

Профессиональный программный комплекс для организации и централизованного управления системой видеонаблюдения

- ▶ Полная совместимость с регистраторами серий NDR-X/DLX/S/C
- ▶ Поддержка одновременной связи с 16 видеорегистраторами
- ▶ Отображение до 64 каналов видео в режиме реального времени
- ▶ Мультиэкран (1x1, 2x2, 1+7, 3x3, 4x4, 1+32, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8)
- ▶ Управление настройками и контроль состояния системы
- ▶ Поддержка электронных карт объекта
- ▶ Уведомление о событиях
- ▶ Удобная система поиска записей по времени и событиям
- ▶ Просмотр файла системных событий
- ▶ Поддержка работы с динамическими IP-адресами



Модель	LDR-P2816 PH	LDR-M410/920/1640 H	LDR-E400/800/1600	DVAR-S-0442/0882/1662 VHL	VRF-D800/1600 HSR
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Видео входы	16 x BNC	4 x BNC / 9 x BNC /16 x BNC	4 x BNC / 8 x BNC /16 x BNC	4 x BNC / 8 x BNC /16 x BNC	VRF-X800 HSR – до 12 (аналог+IP) VRF-X1600 HSR – до 20 (аналог+IP)
Сквозные каналы	16 x BNC	4 x BNC / 9 x BNC /16 x BNC	–	–	8 x BNC /16 x BNC
Видео выходы	2 основных: VGA / BNC / HDMI тревожный: BNC	основной: VGA / BNC / S-Video тревожный: BNC	VGA / BNC	основной: HDMI / VGA / BNC тревожный: BNC	2 основных: HDMI / VGA / BNC / S-VHS доп.: D800 - 1x BNC, D1600 - 4x BNC
Разрешение	704 x 576/ 704 x 288/ 352 x 288	704 x 576/ 704 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576/ 720 x 288/ 352 x 288	720 x 576
Скорость записи кадров/сек. на систему в зависимости от разрешения	400 кадров/сек.	LDR-M410 H – 100/ 100/ 100 LDR-M920 H – 100/ 200/ 225 LDR-M1640 H – 100/ 200/ 400	LDR-E400 – 25/ 50/ 100 LDR-E800 – 50/ 100/ 200 LDR-E1600 – 100/ 200/ 400	DVAR-S-0442 VHL – 50/ 100/ 100 DVAR-S-0882 VHL – 50/ 100/ 200 DVAR-S-1662 VHL – 100/ 200/ 400	VRF-D800 HSR – 200 VRF-D1600 HSR – 400
Жесткие диски	4 x HDD SATA макс.	2 x HDD SATA макс.	LDR-E400/800 – 1 x HDD SATA макс. LDR-E1600 – 2 x HDD SATA макс.	2 x HDD SATA макс.	4 x HDD SATA макс.
CD/DVD привод	–	–	–	–	–
USB порт	3 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	4 x USB 2.0
Интерфейсы	RS-485, RS-232	RS-485, RS-232	RS-485	RS-485	RS-485, RS-232
Аудио входы/выходы	16 x D-SUB / 1 RCA	4/1 RCA	4/1 RCA	DVAR-S-0442 VHL – 4/2 RCA DVAR-S-0882 VHL – 8 x D-SUB/ 2 x RCA DVAR-S-1662 VHL – 16 x D-SUB	VRF-D800 HSR – 8/1 VRF-D1600 HSR – 16/1
Тревожные/управляющие входы	16/16	4/1	4/1	DVAR-S-0442 VHL – 4/1 DVAR-S-0882 VHL – 8/1 DVAR-S-1662 VHL – 16/1	VRF-D800 HSR – 8/2 VRF-D1600 HSR – 16/3
Управляющее ПО	NDR-M CMS (в комплекте)	NDR-M CMS (в комплекте)	NDR-M CMS (в комплекте)	в комплекте	в комплекте

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ NDR-M CMS

Программный комплекс для организации и управления системой наблюдения

- ▶ Совместимость с регистраторами серий LDR-P, LDR-M и LDR-E
- ▶ Поддержка одновременной связи с 16 видеорегистраторами
- ▶ Просмотр «живого» изображения с камер
- ▶ Поддержка до трех контрольных мониторов
- ▶ Управление настройками и контроль состояния системы наблюдения
- ▶ Поддержка электронных карт объекта
- ▶ Удобная система поиска записей по времени и событиям
- ▶ Уведомление о событиях
- ▶ Просмотр файла системных событий
- ▶ Поддержка работы с динамическими IP-адресами