

AXIS A9801

Повышение безопасности у двери

Реле безопасности AXIS A9801 Security Relay повышает уровень защиты двери, контролируемой с помощью сетевого видеодомофона Axis. Это компактное реле легко поместится практически в любой стандартной монтажной коробке и устанавливается с охраняемой стороны двери. Если кто-то попытается демонтировать или поломать домофон, реле AXIS A9801 разомкнет цепь дверного замка и дверь по-прежнему будет надежно заперта. Для возврата к нормальному режиму работы достаточно нажать кнопку сброса на реле. Модель AXIS A9801 также выступает в качестве преобразователя напряжения и позволяет без дополнительных проводных соединений и источника питания получать напряжение 24 В для управления замками из выходного напряжения 12 В домофона.

- > Срабатывает при попытке взлома
- > Поддерживает дверные замки на 12 В и 24 В
- > Помещается в стандартную монтажную коробку



AXIS A9801

Место установки	Для работы в помещении
Разъемы	Клеммные колодки
Установка и настройка	Реле подключается к дверному замку и видеодомофону Axis с конфигурацией по умолчанию Проводка сечением: AWG 16–20, макс. 15 м
Вход	На +/-: мин. 11 В, макс. 13 В, макс. 750 мА На реле: макс. 30 В пост. тока, макс. 1,2 А
Выход	При входе 12 В, 750 мА ^а : 12 В, 730 мА 24 В, 300 мА
Материал корпуса	Пластик
Дисплей и индикаторы	Светодиодный индикатор рядом с кнопкой сброса

Монтаж	Монтаж на полке. Устанавливается в стандартные кабельные коробки: монтажную коробку американского стандарта 1-Gang и европейскую коробку 60-мм
Условия эксплуатации	От -20 до 50 °C Относительная влажность: 10–100% (с образованием конденсата)
Соответствие стандартам	EN 55022, класс А; EN 55024; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; AS/NZS CISPR 22, класс А; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; VCCI, класс А; IEC/EN/UL 60950-1; UL294
Размеры	48 x 45 x 30 мм
Масса	100 г
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии компании Axis см. на странице axis.com/warranty .

а. Выходная мощность зависит от доступного входного питания.

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility