

Аксессуары

Для автоматических дверей



ИК-радары, бесконтактные выключатели, СВЧ-радары, в том числе с дистанционным управлением

- Изысканный и эксклюзивный дизайн.
- Широкий выбор устройств управления позволяет создать систему, удовлетворяющую любым потребностям клиента.
- Различные модели датчиков и радаров для максимальной функциональности дверей в любых условиях применения.
- Упрощенная система электрических подключений к блоку управления автоматикой.
- Гарантия максимальной безопасности, эффективности и надежности.
- Изделие тестировано на соответствие требованиям европейских норм безопасности.

Габаритные размеры (мм)




Таблица размеров (мм)

МОДЕЛИ	(Ш x В x Г) (мм)
MR8334 • MR8370 • MR8390	340 - 700 - 900 X 43,5 X 47,5
MR8003	221 X 63 X 29,9
MR8104 • MR8106 • MR8107	120 X 80 X 50
MR8105	120 X 80 X 50
MR8203	262 X 55 X 44
MS9502	84 x 84 x 14
MR8401	177 x 50 x 45

Ограничения в использовании

МОДЕЛИ	ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (м)	МАКС. ВЫСОТА МОНТАЖА (м)
MF9011 • MF9111	7	
SIPA08 • SIPA09	10	
MR8334 • MR8370 • MR8390	-	2,5
MR8003	-	3
MR8104 • MR8106 • MR8107	-	4
MR8105	-	5
MR8203	-	4
MS9502	0,5	-
MR8401	0,6 - 2,4	2,3 - 4,6

Технические характеристики

МОДЕЛИ	MF9011 • MF9111 • SIPA08 • SIPA09	MR8334 • MR8370 • MR8390	MR8003
Класс защиты (IP)	-	52	31
Тип и нагрузка контакта	Н.З. - =50 В - 0,1 А (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)	Н.З. - =60 В - ~125 В - 1 А (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)	Н.З. - =50 В - 0,3 А (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)
Напряжение электропитания (В)	~/=24-24	~/=12-24	~/=12-30
Потребляемый ток (мА)	~125 =40	60	160 (12 В)
Время работы	25 мс	< 50 мс	< 0,3 с
Время восстановления	200 мс	-	0,5 с
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +50	-20 ÷ +55

Технические характеристики

МОДЕЛИ	MR8104 • MR8105 • MR8106 • MR8107	MR8203	MR8401	MS9502
Класс защиты (IP)	54	54	31	-
Тип и нагрузка контакта	1 А (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)	Н.З. - ~/=42 В (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)	1 А (при ~/=30 В)	1 А (АКТИВНАЯ НАГРУЗКА)
Напряжение электропитания (В)	~/=12-24	~/=12-24	~/=12-30	~/=12-24
Потребляемый ток (мА)	-	1 000	8	-
Время работы (с)	0,5 ÷ 9 (РЕГУЛИРУЕМОЕ)	< 0,5	-	0,5
Время восстановления	-	-	-	-
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● =12-24 В

Код	Описание
-----	----------

Микрофотоэлементы для автоматических дверей серии SIPARIO

001 SIPA08 	Комплект встраиваемых ИК микрофотоэлементов ~/= 24 В, с экранированным кабелем длиной 6 м. Дальность действия: 10 м.
001 SIPA09 	Два комплекта встраиваемых ИК микрофотоэлементов ~/= 24 В, с экранированным кабелем длиной 6 м. Дальность действия: 10 м.



Микрофотоэлементы для автоматических дверей серии RODEO

001 MF9011 	Комплект встраиваемых ИК микрофотоэлементов ~/= 24 В, с экранированным кабелем длиной 6 м. Дальность действия: 7 м.
001 MF9111 	Два комплекта встраиваемых ИК микрофотоэлементов ~/= 24 В, с экранированным кабелем длиной 6 м. Дальность действия: 7 м.



Активные ИК радары безопасности с функцией "антимаскирование"

001 MR8334 	Радар безопасности с функцией «антимаскирование» ~/= 12–24 В. *L = 340 мм. - Макс. высота монтажа: 2,5 м - Диаметр луча на расстоянии 2 м: 0,13 м - Макс. глубина зоны обнаружения: 0,53 м - Регулируемая дальность действия: 0,7 - 2,5 м
001 MR8370 	Радар безопасности с функцией «антимаскирование» ~/= 12–24 В. *L = 700 мм. - Макс. высота монтажа: 2,5 м - Диаметр луча на расстоянии 2 м: 0,13 м - Макс. глубина зоны обнаружения: 0,53 м - Регулируемая дальность действия: 0,7 - 2,5 м
001 MR8390 	Радар безопасности с функцией «антимаскирование» ~/= 12–24 В. *L = 900 мм. - Макс. высота монтажа: 2,5 м - Диаметр луча на расстоянии 2 м: 0,13 м - Макс. глубина зоны обнаружения: 0,53 м - Регулируемая дальность действия: 0,7 - 2,5 м



ПРИМЕЧАНИЕ
001MR8334 - 001MR8370 - 001MR8390 - 001MR8003 - 001MR8401 НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ (например, тележек).
001MR8401 НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

* Длина устройства