



**Табло-Р
«Вызов»**

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ).

В качестве ПКУ могут быть использованы:

- РРОП-И;
- РРОП-М2, РРОП-М исп.У;
- РРОП2;
- АСБ-РС (совместно с ППКП "Радуга-2А" или "Радуга-4А");
- ПКР-GSM (Комплект квартирный Sagittarius).

ОСОБЕННОСТИ:

- Позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением";
- Типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр" (мигание с частотой 0.5 Гц);
- Выбор яркости свечения;
- Возможность питания от двух литиевых батарей CR123A (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-24 В. При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;
- ПКУ, за которым закреплен оповещатель, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения оповещателя, в зависимости от качества связи;
- Оповещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте ПКУ, за которым он закреплен.

Питание:

От двух литиевых батарей CR123A (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-24 В. При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики	
- дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) - диапазон рабочих частот	600 м
- мощность излучения - вид модуляции	433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ
- количество рабочих частотных каналов - период передачи контрольных радиосигналов	10 шт. от 7 с до 1 мин.
габаритные размеры	300x100x60 мм
диапазон рабочих температур	-30..+55 °С