



ПУ-Р

Пульт управления и программирования радиоканальный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для программирования и управления радиосистемой [СТРЕЛЕЦ](#)® через радиорасширитель, выполняющий функции координатора системы, при подключении к нему посредством проводного интерфейса или по радиоканалу.

ПУ-Р имеет возможность использования в следующих конфигурациях:

"Стационарный пульт программирования и управления"

ПУ-Р подключается к радиорасширителю посредством проводного или радиоканального интерфейса. ПУ-Р выполняет роль полнофункционального пульта управления.

"Переносной радиоканальный пульт программирования и управления"

ПУ-Р используется для временного программирования радиосистемы на объекте. Обмен данными с радиорасширителем осуществляется по радиоканалу.

ОСОБЕННОСТИ:

- графический ЖК-индикатор с двухцветной подсветкой;
- полноценная замена персонального компьютера при программировании и настройке системы (оценка качества радиоэфира, качество связи каждого из радиоустройств системы и т.д.);
- удобное управление состоянием радиосистемы (интуитивное меню, дескрипторы, горячие клавиши и т.д.).

Питание:

внешний источник 12/24 В и/или аккумулятор NiMH 9 В (170 мАч) типоразмера "Крона" или литиевая батарея [6LR61](#) (1.2 Ач).

Технические характеристики	
• максимальная дальность связи с приёмно-контрольным устройством: - по радиоканалу (открытое пространство) - по интерфейсу RS-232 • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции • количество рабочих частотных каналов	800 м 30 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ 10 шт.
• напряжение питания • ток потребления, не более	10,8...27 В 40 мА
• диапазон рабочих температур	-10...+55 °С