



ИПР – 2А
Извещатель пожарный ручной
Адресный
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для ручного включения сигнала тревоги и передачи извещения о пожаре на адресно-аналоговый прибор приемно-контрольный Радуга – 2А, Радуга – 4А.

ОСОБЕННОСТИ:

- питание извещателей и связь с ППКП по 2-х проводной сигнальной линии (СЛ);
- индикация режимов работы с помощью двухцветного светового индикатора;
- режимы работы, алгоритм принятия решения и отображение извещений светодиодным индикатором извещателя программируются с ППКП.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- является адресным извещателем многократного действия;
- активизируются при механическом воздействии на приводной элемент - гибкую прозрачную пластмассовую пластину;
- возврат приводного элемента в исходное состояние осуществляется с помощью экстрактора (ключа);
- программатор для адресации "Аврора-3П".

Технические характеристики	
- напряжение СЛ	10 - 40 В
- ток потребления в дежурном режиме, не более в режиме "Пожар", не более	150 мкА 6 мА
- степень защиты - габаритные размеры	IP41 87х87х58 мм
- диапазон рабочих температур	-40...+70 °С