



БУПА – И **Блок управления пожарной** **автоматикой**

ВНИМАНИЕ! Работа только в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл" (совместно с РРОП-И). Для работы необходимо запрограммировать с помощью блока преобразования интерфейсов БПИ RS-И.

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для индикации состояния и управления устройствами пожарной автоматики ИСБ "Стрелец-Интеграл".

ОСОБЕННОСТИ:

- работа в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл";
- индикация состояния и управление зонами пожарной автоматики;
- контроль 8 зон пожарной автоматики;
- 4 индикатора на одну зону: "ПОЖАР", "НЕИСП./БЛОК", "АВТОМАТИКА", "ПУСК";
- 2 кнопки управления на одну зону: "Вкл./Откл. автоматики", "Дистанционный пуск/отмена автоматики";
- слоты для смены подписей разделов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Программируемые параметры с помощью ПО «Стрелец-Мастер»:

- назначение зон пожарной автоматики;
- назначение команд управления кнопками;
- режимы работы звукового сигнализатора.

Индикация:

- 32 индикатора: по 4 на зону автоматики;
- 8 индикаторов состояния:

- "БЛОК.КЛАВИАТ"
- "ПОЖАР"
- "ПУСК"
- "УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК"
- "НЕИСПРАВНОСТЬ"
- "БЛОКИРОВКА"
- "ЛИНИЯ НАРУШЕНА"
- "НОРМА"
- звуковой сигнализатор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- РРОП–И;
- БП–12/2А;
- БПИ RS–И.

Технические характеристики	
• напряжение питания	9...27 В
• ток потребления (при напряжении питания 12 В), не более	180 мА
• степень защиты	IP41
• габаритные размеры	145х367х35 мм