



ПУП – Р
Пульт управления и
программирования пожарный
радиоканальный

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для программирования и управления радиосистемой СТРЕЛЕЦ® через радиорасширитель, выполняющий функции координатора системы, при подключении к нему посредством проводного интерфейса или по радиоканалу.

ОСОБЕННОСТИ:

- управление оповещением и пожарной автоматикой;
- полное соответствие НПБ 58-97;
- графический ЖК-индикатор с двухцветной подсветкой;
- отдельные светодиодные индикаторы: "Пожар", "Неисправность", "Основное питание", "Резервное питание", "Запуск УПА", "УПА откл." и "ОПОВ откл.".

Технические характеристики	
• максимальная дальность связи с приёмно-контрольным устройством: - по радиоканалу (открытое пространство) - по интерфейсу RS-232 • диапазон рабочих частот • мощность излучения • вид модуляции • количество рабочих частотных каналов	800 м 30 м 433 или 868 МГц 0,01...10 мВт ЧМ 10 шт.
• напряжение питания • ток потребления, не более	10,8...27 В 40 мА
• диапазон рабочих температур	-10...+55 °С