



ПУЛ
Пульт управления локальный
(снят с производства)

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для управления взятием/снятием разделов РРОП для 30 пользователей с предъявлением кода, электронных ключей «touch memory» или бесконтактных карт.

ОСОБЕННОСТИ:

- входы для подключения считывателя электронных ключей «touch memory» или считывателя бесконтактных карт;
- встроенная программируемая возможность реализации защищенного режима доступа. В таком режиме предъявление электронного ключа или бесконтактной карты, разрешает доступ к набору кода на клавиатуре ПУЛ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Программируемые параметры:

- выбор режима доступа;
- регистрация электронных ключей или бесконтактных карт для каждого из 30 пользователей.

Индикация:

- 8 светодиодных индикаторов состояния ШС расширителя;
- индикатор «Тревога»;
- индикатор «Пожар»;
- индикатор «Авария»;
- двухцветный индикатор состояния питания расширителя.

Входы:

- соединительная линия ПУЛ;
- источник питания;
- подключение считывателя.

Выходы:

Линия для управления индикатором контактного устройства электронного ключа или считывателя бесконтактных карт.

Технические характеристики	
• напряжение питания	5 В
• ток потребления, не более	40 мА
• габаритные размеры	175x105x30 мм
• диапазон рабочих температур	-30...+50 °С