

Аргус-Спектр РРОП2-Пост исп.У - радиорасширитель радиосистемы Стрелец-ПРО уличного исполнения.

Назначение изделия

- контроля дочерних устройств радиосистемы Стрелец-ПРО;
 - ретрансляции событий дочерних устройств на РР-И ПРО.
- ВНИМАНИЕ! Прибор должен дополнительно комплектоваться комплектом антенно-фидерного оборудования.

Особенности

- Работа в составе радиосистемы Стрелец-ПРО
- Высокая помехоустойчивость:
- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами;
- 6 радиочастотных каналов;
- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех);
- динамическая маршрутизация;
- разнесенный радиоприем.
- Возможность смены прошивки через USB-разъем;
- Криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации.
- Контроль основного и резервного источников питания;
- Питание от 220 В;
- Сетевая защита от превышения по току и напряжению;
- Устройства грозозащиты (2 шт);
- Уличное исполнение (IP 65).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- До 127 расширителей в радиосистеме Стрелец-ПРО;
- До 2047 дочерних устройств в радиосистеме;
- До 256 дочерних устройств на расширитель;
- 3 выхода/реле с защитой от короткого замыкания;
- •Встроенный аккумулятор (48 часов);
- Защита от несанкционированного доступа (датчик вскрытия).

Программируемые параметры:

- программирование топологии радиосистемы и логики работы устройств осуществляется с помощью ПО "Стрелец-Мастер" через БПИ RS–И;
- контроль источника питания;
- контроль вскрытия корпуса.

Выходы:

- "Открытый коллектор с контролем цепи до нагрузки" – 2 шт.
- напряжение на нагрузке – от 9 до 27 В (соответствует напряжению внешнего питания)
- максимальный ток в нагрузке – не менее 0,2 А
- Силовой выход "Открытый коллектор" – 1 шт.
- напряжение на нагрузке – до 30 В
- максимальный ток в нагрузке – не менее 2 А
- Защита выходов от короткого замыкания.

Входы:

- входы для контроля основного и резервного источников питания.
 - Единица измерения: 1 шт
 - Габариты (мм): 210x145x40
 - Масса (кг): 2.00
- *Производитель оставляет за собой право изменять характеристики