

Серия приборов «Циркон» — новые возможности вашей системы безопасности!

При разработке серии «Циркон» за основу были взяты лучшие характеристики существующих приборов и целый ряд пожеланий пользователей.

Отличительная черта новых приборов - кардинально переработанный дизайн. Плавные линии корпуса отлично впишутся в любой современный интерьер и легко станут его неотъемлемой частью.

Шлейфы сигнализации могут выполнять функции как пожарных, так и охранных. Подключайте к ним такие извещатели, какие вам нужны. Токовая нагрузка каждого ШС - 1,5 мА обеспечит работу необходимого количества датчиков.

Новая возможность — подключение внешнего источника резервного питания. Если есть потребность увеличения времени работы прибора при отсутствии сетевого питания ~220В, то просто подключите внешний резервный источник питания.

В приборы заложено несколько тактик работы, но если требуется сконфигурировать ШСПо индивидуальным требованиям - есть и такая возможность. С помощью выпускаемого НПО «Сибирский Арсенал» универсального USB-программатора и программного обеспечения «KeyProg» можно настроить прибор «Циркон» под любые требования.

Реализована полезная возможность подключения внешнего светодиода. Теперь постановку/снятие прибора с охраны можно легко проконтролировать визуально, даже если прибор находится в закрытом помещении.

Особенности

- Каждый шлейф сигнализации обеспечивает питание нагрузки до 1,5 мА
- Возможность подключения к прибору внешнего источника резервного питания
- 2 выхода для питания извещателей и оповещателей - отключаемый и неотключаемый
- Возможность подключения выносного светодиода для удаленного контроля постановки/снятия прибора с охраны
- Гибкое программирование прибора с помощью USB-программатора

• Технические характеристики

Информационная ёмкость (кол-во шлейфов)	3-5-8
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа	16 ± 2 В
Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более	1, 5 мА
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более	100 мА
Диапазон рабочих температур	-30...+50 °С
Питание прибора	187...242 В / переменный ток 50 Гц

Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи	2,2 Ач
Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более	90 мА
Масса без аккумуляторной батареи, не более	1 кг
Габаритные размеры	205x200x75 мм
Срок службы, не менее	10 лет