




Чертеж с размерами



МК 0109

клемма прямого подключения к выключателю нагрузки

- для выключателя нагрузки 400 А и 630 А
- комплект из 3 шт.
- Рекомендация по подготовке алюминиевых проводников: 1. Тщательно очистите слой окислов с оголённого конца проводника, например, при помощи ножа. Осторожно: для этой цели нельзя использовать щетки, напильники и наждачную бумагу! 2. Сразу же после снятия слоя окислов нанесите на конец проводника нейтральную смазку, такую, как технический вазелин, не содержащий кислот и щелочей, и подсоедините проводник к клемме. 3. Выше названные действия необходимо повторить в том случае, если проводник был отсоединен и присоединен повторно. 4. Так как алюминий подвержен "вытеканию", необходимо протянуть клеммы перед эксплуатацией и после первых 200 часов работы.

область клемм

2 x 70-240 мм²

токопроводящий материал:

Алюминиевые провода перед подключением подготовить в соответствии со специальными техническими рекомендациями. Cu/Alu

условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения

Температура окружающего воздуха:

{Geeignet für Innenräume}

среднее значение через 24 часа + 35° C

максимальное значение + 40° C

минимальное значение - 5° C

относительная влажность воздуха

50% при 40° C кратковременная 100% при 25° C