



Как пользоваться таблицей

1. Выбираем столбик с необходимым значением подключаемой нагрузки, например 800 ВА (в скобках значение в ваттах).
2. Спускаемся до нужного времени резерва (время автономной работы).
3. На этой же строке слева указаны подходящие для этого времени АКБ, короткое наименование, код Бастион и код ЭТМ.
Код ЭТМ кликабельный, при клике переходите на карточку именно этой АКБ

Ёмкость АКБ, Ач	Аккумулятор			Подключаемая нагрузка, ВА (Вт)				
	Наименование	Код Бастион	Код ЭТМ	200 (180)	400 (360)	600 (540)	800 (720)	1000 (900)
2x40Ач	SKAT SB 1240	2538	ETM8189813	9 ч 20 мин	4 ч	2 ч 20 мин	1 ч 30 мин	1 ч 20 мин
	ТЕПЛОСOM 40Ач	436	ETM6625466					
	SKAT SB 1240S	8971	ETM6638011					
2x65Ач	SKAT SB 1265	2541	ETM7893702	16 ч	7 ч	4 ч 20 мин	3 ч	2 ч 20 мин
	ТЕПЛОСOM 65Ач	435	ETM9004437					
	SKAT SB 1265S	8972	ETM265348					
2x100Ач	SKAT SB 12100	2542	ETM8495712	27 ч	11 ч 30 мин	7 ч 20 мин	5 ч	4 ч
	ТЕПЛОСOM 100Ач	437	ETM3805174					
	SKAT SB 12100S	8973	ETM1371689					



ИБП SKAT SMART UPS-1000 IP65 (ETM8811945)
работает от 2-х АКБ, емкостью от 40Ач до 200 Ач

Ёмкость АКБ, Ач	Аккумулятор			Подключаемая нагрузка, ВА (Вт)									
	Наименование	Код Бастион	Код ЭТМ	100 (90)	200 (180)	300 (270)	400 (360)	500 (450)	600 (540)	700 (630)	800 (720)	900 (810)	1000 (900)
2x40Ач	SKAT SB 1240	2538	ETM8189813	9 ч 20 мин	4 ч	2 ч 20 мин	1 ч 30 мин	1 ч 20 мин	1 ч 10 мин	1 ч	30 мин	25 мин	20 мин
	TEPLOCOM 40Ач	436	ETM6625466										
	SKAT SB 1240S	8971	ETM6638011										
2x65Ач	SKAT SB 1265	2541	ETM7899702	16 ч	7 ч	4 ч 20 мин	3 ч	2 ч 20 мин	1 ч 30 мин	1 ч 25 мин	1 ч 20 мин	1 ч 10 мин	1 ч
	TEPLOCOM 65Ач	435	ETM9004437										
	SKAT SB 1265S	8972	ETM265948										
2x100Ач	SKAT SB 12100	2542	ETM8495712	27 ч	11 ч 30 мин	7 ч 20 мин	5 ч	4 ч	3 ч	2 ч 20 мин	2 ч 10 мин	2 ч	1 ч 30 мин
	TEPLOCOM 100Ач	437	ETM3805174										
	SKAT SB 12100S	8973	ETM1371689										
2x120Ач	TEPLOCOM 120Ач	441	ETM1892523	32 ч. 20 мин	14 ч 30 мин	9 ч 30 мин	6 ч	5 ч	4 ч	3 ч	2 ч 30 мин	2 ч 20 мин	2 ч
	SKAT SB 12120S	8974	ETM7267645										
2x150Ач	TEPLOCOM 150Ач	442	ETM34807	40 ч 30 мин	17 ч 20 мин	11 ч	8 ч	5 ч 30 мин	5 ч	4 ч	3 ч 20 мин	2 ч 30 мин	2 ч 15 мин
	SKAT SB 12150S	8975	ETM8101871										
2x200Ач	TEPLOCOM 200Ач	443	ETM8066544	54 ч	24 ч 30 мин	15 ч 30 мин	11 ч 20 мин	9 ч	6 ч 30 мин	5 ч 30 мин	5 ч	4 ч 20 мин	3 ч 30 мин
	SKAT SB 12200S	8976	ETM3827117										