

Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC



Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах.

Индикация

Синяя – дежурный режим

Зеленая – детектирование прикосновения

Подключение

Красный – +12В

Черный – Общий

Желтый – COM (центральный контакт реле)

Белый – NC (нормально замкнутый контакт реле)

Оранжевый – NO (нормально разомкнутый контакт реле)

Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Характеристики

Питание	12В
Коммутируемое напряжение / ток	28В/3А
Рабочая температура	-20 +50 град.С
Размеры	86 x 50 x 20 мм

Комплект поставки

Кнопка, инструкция, 2 самореза, 2 дюбеля.