

Устройства управления отключением с задержкой, AD

Устройство управления отключением с задержкой предотвращает случайное размыкание контактора в случае значительного провала напряжения или прерывания питания длительностью от 1 до 4 с.

Используемые контакторы	Тип	Напряжение цепи управления
MC-6a~40a, MC-9b~22b	AD-9	AC 220 В
		AC 110 В
MC-50a~100a	AD-50	AC 220 В
		AC 110 В
MC-130a~225a	AD-100	AC 100~240 В
MC-265a~400a	AD-300	AC 100~240 В
MC-500a~800a	AD-600	AC 100~127 В
		AC 200~240 В

Блок электронного таймера, UT

Используемые контакторы		Тип	Номинальное напряжение	Характеристики
MC-6a~150a MC-9b~22b MR-4~8	Задержка при включении	UT-1N	Перем./пост. ток 24~48 В	• Крепление: сверху • Контакты: 1с • Время задержки: 1~30 с, при включении и при отключении • Частота: переменный ток, 50/60 Гц • Срабатывание: мин. напряжение 85 %, макс. напряжение 110 % • Точность настройки времени: +20 %
		UT-2N	Перем. ток 110~220 В	
	Задержка при отключении	UT-1F	Перем./пост. ток 24~48 В	
		UT-2F	Перем. ток 110~220 В	

Крышки зажимов для контакторов, AP

Используемые контакторы	Тип		Примечания
	стандарт	прозрачный	
MC-9b, 12b, 18b, 22b (22AF)	-	AP/T-9	
MC-32a, 40a (40AF)	-	AP/T-32	
MC-50a, 65a (65AF)	-	AP/T-50	
MC-75a, 85a, 100a (100AF)	-	AP/T-75	
MC-130a, 150a (150AF)	-	AP/T-75	
MC-185a, 225a (225AF)	AP-220	AP/T-185	
MC-265a, 330a, 400a (400AF)	AP-400	AP/T-265	
MC-500a, 630a, 800a (800AF)	AP-800	AP/T-500	

Изолирующие перегородки, AI

Используемые контакторы	Тип	Примечания
MC-130a, 150a (150AF)	AI-180	
MC-185a, 225a (225AF)		
MC-265a, 330a, 400a (400AF)		
MC-500a, 630a, 800a (800AF)	AI-800	
MC-1400a, 1700a, 2100a (2100AF)	AI-2100	
MC-2650a (2650AF)	AI-2650	

* Изоляция барьер для MC-150A доступна только на тип винтов.