

Технические данные



Стандарт	В соответствии с МЭК 60898-1	
Сертификация	CCC, SABS, SEMKO CB, CE	
Защита	Против перегрузки и короткого замыкания	
Номинальный ток, In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A	
Номинальное напряжение	1 полюс 230/400 В переменного тока 50/60 Гц 2, 3, 4 полюса 400 В переменного тока 50/60 Гц	
Разрывная мощность	6 кА	
Характеристика	Кривая B, C, D	
Число полюсов	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P	
Тип размыкателя	Термомагнитный размыкатель	
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 25 мм ²	
Установка	Установка на 35мм кронштейне DIN	
Ширина	17.8 мм на полюс	
Электрическая стойкость	—	
In	1 ... 32A	40 ... 63A
Стойкость	4,000 операций	4,000 операций
Макс. частота (Циклов в час)	240	120

Опциональные принадлежности ... Дополнительный переключатель, AX



Состав	Состоит из 1 переключающего контакта	
Номинал	Контур переменного тока 6 А при 230 В переменного тока 3 А при 415 В переменного тока	Контур постоянного тока 2 А при 48 В постоянного тока 1 А при 125 В постоянного тока
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 2.5 мм ²	
Ширина	9 мм	

Опциональные принадлежности ... Дополнительный переключатель, AL



Состав	Состоит из 1 переключающего контакта	
Номинал	Контур переменного тока 6 А при 230 В переменного тока 3 А при 415 В переменного тока	Контур постоянного тока 2 А при 48 В постоянного тока 1 А при 125 В постоянного тока
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 2.5 мм ²	
Ширина	9 мм	

Прикрепите к правой стороне BKN. Можно прикрепить только один AX или AL.

Дополнительные принадлежности ... Независимый расцепитель устройство SNT



Номинальное напряжение (Ue)	24 В переменного тока, 110-415 В переменного тока
Управляйте диапазон напряжения	70-100% Ue
Ширина	18 мм

Дополнительные принадлежности ... Больше / Меньше отключающего устройства напряжения OVT/UVT



Номинальное напряжение (Ue)	230 В переменного тока
Перенапряжение диапазоне срабатывания	280 В ±5%
Пониженное напряжение Диапазон срабатывания	170 В ±5%
Ширина	18 мм

Прикрепите к правой стороне BKN. Можно прикрепить только один шунт или UVT/OVT.
SNT или UVT не могут быть установлены вместе с TTNP.

Дополнительный переключатель контакта 1с

In	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)	ЦЕНА
6A	BKN-AX-6A	06150002R0		
6A	BKN-AL-6A	06150004R0		

