4 полюса Контакторы (85AF)

Описание

- 4-полюсные главные контакты
- Защита от прикосновения к токоведущим частям
- Монтаж на DIN-рейку или с помощью винтов
- Опциональные вспомогательные контакты
- Имеются дополнительные принадлежности для монтажа спереди/сбоку
- Доступны реле защиты от перегрузки с прямым присоединением
- Степень защиты: IP20

MC-85a/4



2-полюсные последовательное подключение



3-полюсные последовательное подключение



4-полюсные последовательное подключение

Номинальные параметры

Тип контактора			MC-50a/4		MC-65a/4		MC-75a/4		MC-85a/4	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC1	200/240 В	30	80	37	100	41	110	51	135
		380/440В	56	80	70	100	76	110	95	135
		500/550 В	70	80	88	100	97	110	120	135
		690 В	88	80	110	100	120	110	150	135
	AC3	200/240 В	15	55	18,5	65	22	75	25	85
		380/440 В	22	50	30	65	37	75	45	85
		Ith	-	80	-	100	-	110	-	135
Категория DC1	2-полюсн.	110 В	-	35	-	35	-	50	-	50
(LR=1мс)	Последовательно	220 В	-	15	-	15	-	20	-	20
	3-полюсн.	110 В	-	50	-	65	-	75	-	80
	Последовательно	220 В	-	40	-	50	-	55	-	60
	4-полюсн.	110 В	-	60	-	70	-	80	-	100
	Последовательно	220 В	-	50	-	60	-	70	-	70
Номинальные параметры UL			**л. с.**	**A**	**л. с.**	**A**	**л. с.**	**A**	**л. с.**	**A**
		200/240 В	15	-	20	-	25	-	30	-
		440/480В	30	-	40	-	50	-	50	-
		550/600 В	30	-	40	-	50	-	50	-
		Ith	-	70	-	80	-	90	-	100
Размер проводника (литой, скрученный) (макс. количество проводников: 2)		AWG	8~4		6~3		4~2		4~1	
		мм²	10~25		16~35		25~35		25~50	
Тип проводника			65/75℃ Только медные проводники							

Напряжение цепи управления

пер. тока	50 Гц	24, 32, 42, 48, 80, 100, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 500, 550 В
	60 Гц	24, 48, 100, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 480, 600 В
	50/60 Гц	24, 48, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240, 380, 415, 440, 500, 550 В
пост. тока		12, 20, 24, 30, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 В

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC

Дополнительные принадлежности

Устройство задержки отключения, AD-50

Ограничитель перенапряжения, AS
подсоединяется к выводам катушки



Блок вспомогательных контактов, UA1
Установка сбоку, 1 ЗК+1 РК



Устройство взаимной блокировки, AR-9
Установка сбоку



Блок вспомогательных контактов, UA-4
Установка спереди, 4 пол.



Блок вспомогательных контактов, UA-2
Установка спереди, 2 пол.



Защитная крышка, A7