

Главная (/) > Электрика (/electrician/) > Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)

Настенные шкафы SWN

Электрические шкафы (/electrician/cabinets/)

Напольные шкафы SZE2 (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=509)

Настенные шкафы SWN (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=510)

Напольные шкафы SZE3 (/electrician/cabinets/index.php?ELEMENT_ID=889)

Аксессуары (/electrician/cabinets/accessuaries.php)

ГАБАРИТЫ:

Высота 300/400/500/600/800/1000 U
Ширина 200/300/400/600/600/800 мм
Глубина 115/150/210/250/300 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

До 55 кг

ВИД ПОСТАВКИ:

СОБРАННЫЙ ВИД



Описание	Характеристики	Упаковка	Конфигуратор	Аксессуары
----------	----------------	----------	--------------	------------

Применение:

Внутри помещений

Размещаемое оборудование:

лектрическое оборудование

Допустимая нагрузка:

до 40-55 кг

Защита оборудования от пыли и влаги

Шкафы предназначены для монтажа электрического оборудования, требующего защиты от несанкционированного доступа и воздействия окружающей среды: запыления, влажности.

Большой выбор типоразмеров

20 типоразмеров

Индивидуальное производство

Возможность изготовления шкафов с нетипичными габаритными размерами, а также шкафов из нержавеющей стали

Описание конструкции

Корпус

- Корпус состоит из стальной герметично сваренной конструкции. Максимально увеличенное входное отверстие дает возможность применения большей монтажной панели, что увеличивает полезное рабочее пространство.
- Многократно загнутые желобки препятствуют попаданию грязи и воды вовнутрь шкафа даже при открытых дверях.
- В дне корпуса находится отверстие под кабельный ввод. Величина отверстия зависит от габаритов шкафа.
- Внутри корпуса размещены шпильки с резьбой, используемые для крепления монтажной панели.
- В задней стенке корпуса находятся отверстия для крепления шкафа непосредственно к стене или с помощью скоб для навеса шкафа.

Дверь

- Все модели шкафа имеют одностворчатую дверь.
- В зависимости от высоты двери используется один или два замка без ручки типа «doppelbart»:
- шкафы высотой до 400 мм – один замок посередине двери;
- шкафы высотой от 500 до 1000 мм – два замка.
- К дверям крепятся петли, количество зависит от модели: высота от 300 до 600 мм – две петли; высота от 800 до 1000 мм – три петли.
- На внутренней стороне двери находится литая прокладка и болт заземления.
- Простое изменение направления открывания двери.
- Максимальный угол открывания 120°.

Панель монтажная

- Крепится к задней стенке корпуса.
- В шкафах высотой до 600 мм используется плоская монтажная панель, в шкафах высотой 800 и 1000 мм – монтажная панель с загнутыми краями, с целью увеличения жесткости.
- В панели предусмотрены отверстия для крепления шины заземления.

Заглушка – панель кабельного ввода

- Крепится с помощью саморезов к отверстию на дне шкафа.
- Имеет литую прокладку и болт заземления.
- Существует возможность изготовления по заказу панели кабельного ввода с отверстиями размером в соответствии с документацией клиента..

Заземление и экранирование

- Дверь шкафа, а так же заглушка имеют болты заземления.
- Как дополнительное оснащение поставляются шина заземления и шина экранирования (для установки на монтажной панели), а также кабеля заземления.

Логин:

Пароль:

Запомнить меня

☐

Войти

[Забыли свой пароль? \(/auth/?](#)

[forgot_password=yes&backurl=%2Felectrician%2Fcabinets%2F%3FELEMENT_ID%3D510\)](#)

Copyright © 2011-2018
ABN Group (<http://abn.ru>)

[Отправьте нам сообщение](#)