

TAD-BNC-M-2BNC-F

Тип разъема **BNC / T-коннектор**
 Вход А **BNC / папа**
 Выход 1 **BNC / мама**
 Выход 2 **BNC / мама**
 Механизм соединения **байонетный замок**

TAD-BNC-F-2BNC-F

Тип разъема **BNC / T-коннектор**
 Вход А **BNC / мама**
 Выход 1 **BNC / мама**
 Выход 2 **BNC / мама**
 Механизм соединения **байонетный замок**

Материалы	Корпус	никелированный цинк
	Центральный контакт	латунь с напылением золотом
	Изолятор	делрин
	Пружина	никелированная сталь
	Кольцевая прокладка	никелированная сталь
Электрические характеристики	Кольцо уплотнительное	ПВХ
	Сопrotивление центрального контакта	20 мОм
	Сопrotивление внешнего контакта	5 мОм
	Сопrotивление изоляции	5 мОм
	Электр. прочность диэлектрика	1500 В ~ / 60 Гц / 1 мин.
Эксплуатационные характеристики	Количество подключений	≥ 500 циклов
	Относительная влажность	≤ 95%
	Температура эксплуатации	-55°C – +85°C

Колпачки изоляционные BNC**Boot-BNC-RG58**

Применяемый кабель **RG-58**
 Материал корпуса **ПВХ**
 Цвет **черный (BK)**

Boot-BNC-RG59

Применяемый кабель **RG-59**
 Материал корпуса **ПВХ**
 Цвет **черный (BK)**