

LKZ-710

Комплект для поиска скрытых коммуникаций

LKZ-710 – это современный трассопоисковый комплект, предназначенный для поиска скрытой проводки на строительных объектах в различных материалах (бетон, кирпич, дерево). Производится поиск кабеля и проводов как под напряжением, без необходимости отключения какого-либо оборудования от проверяемой сети, так и без напряжения.

Функциональные возможности:

- поиск проводок в потолках, стенах и полах;
- поиск места повреждения кабеля;
- идентификация выключателей и предохранителей;
- поиск сужений в кабельных каналах;
- поиск кабеля на глубине до 60 сантиметров;
- поиск трассы водопроводных труб и труб теплоснабжения;
- поиск отдельных жил в системе проводов и кабелей;
- обнаружение направления каналов и отверстий.



Стандартная комплектация

Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-04 9,6V	.1 шт.		Индекс	WAAKU04
Зарядное устройство для аккумуляторов Z1, модель 6WLS 15/240	.1 шт.			WAZAS3X5Z1
Зонд острый с разъемом «банан» черный	.1 шт.			WASONBLOGB1
Зонд острый с разъемом «банан» желтый	.1 шт.			WASONYEOGB1
Зажим «Крокодил» изолированный желтый K02	.1 шт.			WAKRPYE20K02
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01	.1 шт.			WAKROBL20K01
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» чёрный	.1 шт.			WAPRZ1X2BLBB
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый	.1 шт.			WAPRZ1X2YEBB
Провод измерительный 20 м на катушке с разъемами «банан» красный	.1 шт.			WAPRZ020REBBSZ
Элемент питания алкалиновый SONEL 9V 6LR61	.1 шт.			.#
Футляр M1	.1 шт.			WAFUTM1

Дополнительная комплектация

Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-04 9,6V		Индекс	WAAKU04
Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см			WASONG80
Катушка для намотки измерительного провода			WAPRZSZP1
Футляр для двух зондов 80 см			WAFUTL3
Элемент питания алкалиновый SONEL 9V 6LR61			.#

Технические характеристики LKZ-710

Тип изоляции передатчика	двойная, согласно с PN-EN 61010-1
Категория безопасности	III 300 В согласно PN-EN 61010-1
Степень защиты корпуса (передатчик и приемник) по PN-EN 60529	IP40
Максимальная глубина локализации кабеля	60 см
Питание генератора	внешний источник питания переменного тока минимум 24В, постоянного тока - 12 В
Питание приемника	элементы питания 6LR61 9 В щелочные
Максимальное напряжение работы генератора.	250 В RMS (353 В амплит.)
Размеры генератора.	128 × 66 × 28 мм
Масса генератора.	ок. 300 г.
Размеры приемника	210 × 82 × 24 мм
Масса приемника.	ок. 200 г
Рабочая температура	-20...+50°C