

Винтовые перемычки BJC1

Аксессуары клеммных блоков с винтовыми зажимами



BJC1

Описание

- Перемычка:
- В наличии 2-, 3-, 4-, 5- и 10-полюсные.
 - С защитой от прикосновений степени IP20.
 - Выполнены с применением невыпадающих винтов.
 - 10-полюсную перемычку можно разрезать в зависимости от требуемого количества полюсов.

Данные для заказа

Описание			Цвет	Тип	Код заказа	Упак. Кол-во	Масса (1 шт.) г
5,2 мм ширина	2 полюса	24 (МЭК)	Серый	BJC15-2	1SNL905602R0000	10	3.95
	3 полюса	24 (МЭК)		BJC15-3	1SNL905603R0000	10	5.9
	4 полюса	24 (МЭК)		BJC15-4	1SNL905604R0000	10	7.9
	5 полюсов	24 (МЭК)		BJC15-5	1SNL905605R0000	10	9.87
	10 полюсов	24 (МЭК)		BJC15-10	1SNL905610R0000	10	19.7
6,2 мм ширина	2 полюса	32 (МЭК)	Серый	BJC16-2	1SNL906602R0000	10	3.95
	3 полюса	32 (МЭК)		BJC16-3	1SNL906603R0000	10	5.9
	4 полюса	32 (МЭК)		BJC16-4	1SNL906604R0000	10	7.9
	5 полюсов	32 (МЭК)		BJC16-5	1SNL906605R0000	10	9.87
	10 полюсов	32 (МЭК)		BJC16-10	1SNL906610R0000	10	19.7

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал	Полиамид			
	Горючесть	V0			
Температура окружающей среды мин/макс	NF F 16 101	I2F2			
	(Обслуживание согласно МЭК 60068-2-1)	-55 ... +110 °C	-87 ... +230 °F		
	Хранение	-55 ... +110 °C	-87 ... +230 °F		
	Установка	-5 ... +40 °C	+23 ... +104 °F		
RoHS					
RoHS					

Инструкция по установке

①



1 - Стандартное применение.

②



2 - Обрезка краев
Обеспечьте хороший прямой срез, расположив режущий инструмент перпендикулярно перемычке.



При напряжении > 50 В и $U_{imp} > 2.5$ кВ, между двумя соседними перемычками необходимо установить следующие аксессуары для обеспечения напряжения и степени защиты IP20.