


СТ


Контакторы с ручным управлением




Кол-во полюсов	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Ном. ток (А)	Напряжение пер. ток (В)	№ по каталогу
2	2НО	2	25 230-240	15981
	2НО	4	40 230-240	15984
	2НО	4	63 230-240	15987
3	3НО	4	25 230-240	15982
4	4НО	4	25 230-240	15983
	4НО	6	40 230-240	15986
	4НО	6	63 230-240	15988



15981



15982



15983

Применение

Позволяют вручную коммутировать цепи до 63 А. Контакторы СТ с ручным управлением оборудованы ручным селектором на 3 позиции:
 ■ автоматический пуск;
 ■ принудительный пуск и удержание;
 ■ останов.

Характеристики

- силовые цепи:
 - ном. ток (In) при 40 °C: от 25 до 63 А;
 - рабочее напряжение:
 - 250 В для одно- и двухполюсных контакторов;
 - 400 В для трех- и четырехполюсных контакторов;
 - частота: 50-60 Гц;
- цепи управления:
 - рабочее напряжение:
 - 24 В; ±10 %;
 - 220-240 В ± 10 %;
 - частота: 50-60 Гц;
- рабочая температура: от -5 до 60 °C;
- тропическое исполнение: степень Т2 (относительная влажность 95% при 55 °C);
- присоединение:
 - через зажимы для кабелей;
 - цепи управления:
 - гибкий кабель: 2 x 2,5 мм²;
 - жесткий кабель: 2 x 1,5 мм²;
 - силовые цепи:
 - гибкий кабель:
 - 2 x 2,5 мм² для 16 и 25 А;
 - 2 x 10 мм² для 40 и 63 А;
 - 2 x 35 мм² для 100 А;
 - жесткий кабель:
 - 6 мм² для 16 и 25 А;
 - 25 мм² для 40 и 63 А;
 - 50 мм² для 100 А;
- индикация наличия напряжения или принудительного пуска – на передней панели аппарата (красный сигнал);
- мощность импульса срабатывания и удержания:

Кол-во полюсов	Ном.ток (А)	Мощность (Вт)		
		импульс.	удерж.	потребл.
1 и 2	16-25	15	3,8	1,3
3 и 4	25	34	4,6	1,6
2	40-63	34	4,6	1,6
3 и 4	40-63	53	6,5	2,1