




		Расцепители						
Вспомогательные устройства		iMN		iMNs	iMNx	iMSU		
Тип		Расцепитель минимального напряжения					Расцепитель максимального напряжения	
		Мгновенного действия		С выдержкой времени	Независимый от напряжения питания			
								
Функция		Вызывает отключение соответствующего аппарата при понижении его входного напряжения (между 70 % и 35 % U_n). Предотвращает включение аппарата до восстановления его входного напряжения					Выключает питание путём отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения фаза - нейтраль (потеря нейтрали). Для трехфазной сети используйте три расцепителя iMSU.	
				При провале переходного напряжения (до 0,2 с) отключение не выполняется	Вход и питание раздельны		Напряжение отключения: 275 В пер. тока	Напряжение отключения: 255 В пер. тока
Схемы соединений								
Использование		- Аварийное отключение кнопкой с размыкающим контактом - Обеспечивает безопасность цепей питания нескольких машин, предотвращая неконтролируемый повторный пуск			- Отказоустойчивое аварийное отключение - Повышенная бесперебойность работы благодаря нечувствительности к колебаниям напряжения цепи управления		- Защита оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника) - Контроль напряжения фаза - нейтраль	
№ по каталогу		A9A26960	A9A26961	A9A26963	A9A26969	A9A26971	A9A26979	A9A26479
Технические характеристики								
Номинальное напряжение (U_e)	В пер. тока	220...240	48	220...240	220...240	380...415	230	230
	В пост. тока	—	48	—	—	—	—	—
Рабочая частота	Гц	50/60		50/60	50/60		50/60	
Красный механический индикатор состояния		На передней панели		На передней панели	На передней панели		На передней панели	
Функция тестирования		—		—	—		—	
Кол-во модулей Ш = 9 мм		2		2	2		2	
Рабочий ток		—		—	—		—	
Кол-во контактов		—		—	—		—	
Рабочая температура	°C	-35...+70		-35...+70	-35...+70		-35...+70	
Температура хранения	°C	-40...+85		-40...+85	-40...+85		-40...+85	