

Высокочастотный ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U

Высокочастотный ИБП ULS-2000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232.SNMP.BC.2U имеет выходное напряжение в виде чистой неискаженной синусоиды и высокий коэффициент мощности (PF=1). Возможно подключение до 4 внешних батарейных блоков 72В. Обеспечивает стабильное питание компьютерной техники (ПК, серверы, сетевое оборудование). Позволяет быстро преобразовывать энергию и снижать её потери за счет уменьшения тепловыделения, что увеличивает коммерческую привлекательность данного ИБП. Допускает вертикальное размещение и установку в стойку 19".

Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.

Технические характеристики

Полная мощность, ВА	2000
Мощность активная, Вт	2000
КПД (Режим АС), %	> 96
КПД (от батареи), %	> 89
Защита от перегрузки в линейном режиме	Отключение через 30 мин - при нагрузке 102-110%; через 10 мин - при нагрузке 110-130%; через 30 сек - при нагрузке 130-150%; через 500 мс - при нагрузке > 150%.
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	Отключение через 10 мин. при нагрузке 102%-110%; через 1 мин - при нагрузке 110-130%; через 10 сек - при нагрузке 130-150%; через 500 мс - при нагрузке >150%.
Вход	
Номинальное напряжение, В	230
Диапазон напряжений, В	110-300В при нагрузке 0-50%, 143-300В при нагрузке 50-75%, 177-276В при нагрузке 75-100%
Частота на входе, Гц	50/60±6
Примечание	Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
Выходные параметры при работе от батарей	
Напряжение, В	208/220/230/240 (устанавливается)
Частота на выходе, Гц	50/60 (устанавливается)±0,1%
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Время переключения на батарею	0
Тип индикации	LCD, поворотный
Время работы от аккумуляторов	11,3 мин при нагрузке 50%, 6,5 мин при нагрузке 70%, 3,8 мин при нагрузке 100%
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая
Емкость батареи и количество батарей, В/Ач	ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 6 шт
Емкость батареи и количество батарей, Ач	Далее до 4 внешних батарейных блоков 72В ВХ-2U.72V
Максимальный зарядный ток, А	1
Разъемы	
Входной разъем	IEC C14
Выходные разъемы	6xIEC C13
Количество разъемов с питанием от батареи	Все выходные разъемы имеют питание с батарейной поддержкой
USB-порт	Да
Порт RS232	Да
Дополнительные характеристики	
Температура, °С	0-40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)
Цвет передней панели	Черный
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Сталь
Установка в вертикальном положении	Да

Установка в стойку 19"	Да
Высота в стойке 19"	2U
Совместимость с ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/Windows 7/8/10, Linux AMD64
Комплект поставки	ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB, кабель RS232, CD-диск, руководство пользователя
Размеры, мм	600x438x88
Размеры упаковки, мм	600x540x180
Вес нетто, кг	21,2
Вес брутто, кг	22,5
Драйвер по s/n устройства	 Скачать файл
P/N	EX297667RUS
EAN	4895205176485
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.