

ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.6C13.RJ.USB.1U

ИБП UNL-серии обеспечивают стабильное питание для компьютерной техники (ПК, серверы, активное сетевое оборудование) и другого цифрового оборудования. Их можно разместить горизонтально или в стойку 19". Визуализация режимов работы устройства осуществляется многоцветным LCD индикатором.

Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.

Технические характеристики

Полная мощность, ВА	1000
Мощность активная, Вт	600
КПД (Режим АС),%	> 95
Вход	
Номинальное напряжение, В	230
Диапазон напряжений, В	140-300
Частота на входе, Гц	50/60
Выходные параметры при работе от сети	
Напряжение, В	230±10%
Примечание	Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В...242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
Частота на выходе, Гц	50/60
Выходные параметры при работе от батарей	
Напряжение, В	230±10%
Частота на выходе, Гц	50/60
Форма выходного напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип индикации	LCD
Защита	
Защита и фильтрация	От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда
Время переключения на работу от батарей, мс	2-6, но не более 10
Автоматический стабилизатор напряжения (AVR)	Да
Защита от перегрузки в линейном режиме	Отключение через 5 мин при нагрузке > 110%
Время работы от аккумуляторов	1,8 мин при нагрузке 50%, 1,1 мин при нагрузке 70%, 0,6 мин при нагрузке 100%
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая
Время перезарядки батареи	6-8 часов до уровня 90%
Емкость батареи и количество батарей, В/Ач	ExeGate HRL 6-7.2 (6В/7.2Ач) 2 шт
Функция холодного старта	Да
Автоматический перезапуск ИБП при возобновлении подачи питания	Да
Индикаторы и сигналы	
LCD-дисплей	Индикация режима работы. Индикация входного/выходного напряжения. Индикация уровня заряда аккумуляторных батарей. Индикация уровня нагрузки.
Режим работы от сети	На дисплее отображаются: индикатор "Входное напряжение", "Выходное напряжение", "Уровень заряда батареи", "Уровень нагрузки"
"индикатор работы от сети"	
Режим работы от батарей	Гаснет индикатор "Работа от сети", Загорается индикатор "работа от акб", "Входное напряжение" отображается 0, горят индикаторы "Выходное напряжение", "Уровень заряда батареи", "Уровень нагрузки". Звуковой сигнал будет звучать каждые 8 секунд.
Низкий заряд батарей	Индикатор "Уровень заряда батареи" мигает. Звуковой сигнал будет звучать каждую секунду.
Перегрузка	На дисплее отображается код ошибки 2. Звуковой сигнал звучит постоянно.
Разъемы	
Входной разъем	IEC C14

Выходные разъемы	6xC13
USB-порт	Да
Защита телефонной и Ethernet линий	Да
Дополнительные характеристики	
Температура, °C	0-40
Влажность, %	0-90 (без конденсации)
Уровень шума, дБ	менее 40
Класс защиты	IP20
Цвет передней панели	Черный
Материал корпуса	Сталь
Установка в стойку 19"	Да
Высота в стойке 19"	1U
Установка в горизонтальном положении	Да
Совместимость с ОС	Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux
Комплект поставки	ИБП, кабель питания, кабель USB,CD-диск, руководство пользователя
Размеры, мм	420x440x44 (445x486x44 с ручками и креплениями в стойку)
Размеры упаковки, мм	505x500x165
Вес нетто, кг	9,5
Вес брутто, кг	10,9
Драйвер по s/n устройства	 Скачать файл
P/N	EX297834RUS
EAN	4895205178731
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.