

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 Шлюз DALI, 1-канальный, групповое управление ¹⁾ Формирует сопряжение между системами DALI и KNX и содержит источник питания системы DALI. До 64-х абонентов системы DALI могут произвольно группироваться по 16 группам светильников. Каждую из групп можно включать, регулировать освещенность и управлять по заданному значению освещенности. Для создания световых эффектов имеются функции световых сцен и последовательностей. Сообщения о неисправностях можно программировать в системе KNX и активировать подачу сообщений. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Выходы: 1х Каналы DALI, независимые Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм монтажная глубина: 68 мм ширина: 4 TE	DG/S 1.16.1	2CDG110103R0011	

1) 1 TE - 18 мм

 Шлюз DALI, канальный ^{1) 2)} 8-канальный Для управления рабочими устройствами DALI (электронная предвключенная пусковая аппаратура, трансформация и т.д.) через шину ABB i-bus® KNX. В распоряжении имеются 8 отдельных, независимых друг от друга выходов/каналов DALI. К каждому каналу можно подключить до 16 устройств, макс. 128 рабочих устройств DALI. Функции включения, регулировки яркости света, установки постоянного значения, квитирования неисправности ламп и пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) имеются в распоряжении для каждого выхода. Время разогрева ламп и 16 световых сцен могут регулироваться. Не требуется адресация или ввод в эксплуатацию рабочих устройств DALI. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Выходы: 8х Каналы DALI, независимые Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 108 мм x 64 мм монтажная глубина: 68 мм ширина: 6 TE	DG/S 8.1	2CDG110025R0011	
--	-----------------	-----------------	--

1) При необходимости ПО и описание можно взять в текущей версии электронного каталога.
 2) 1 TE - 18 мм

 Активатор DALI, 2-х канальный, 16AX, С-нагрузка ¹⁾ Использует контакты, на которых отсутствует напряжение, для коммутации 2-х независимых электрических нагрузок с помощью системы управления DALI. Для использования совместно со шлюзами DALI DG/S. Ручной режим работы и отображение коммутационного состояния контактов. Устройство 16 AX-AC3 (С-нагрузка) специально предназначено для коммутации нагрузок с большими пусковыми токами, например, люминесцентными светильниками (AX). размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 64 мм монтажная глубина: 68 мм ширина: 4 TE	DSA/S 2.16.1	2CDG110009R0011	
---	---------------------	-----------------	--

1) 1 TE - 18 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 Регулятор освещенности DALI, 8-канальный, REG Для включения/выключения и регулировки яркости 16 независимых групп светильников. До 64 подключаемых абонентов DALI. В сочетании с 8 датчиками освещенности LF/U 2.1 устройство может использоваться как 8-канальный регулятор освещения в системе регулировки света. Предусмотрена возможность программирования и активации через KNX ответных сообщений об ошибках. С удобным пультом управления и индикацией состояния.	DLR/S 8.16.1M	2CDG110101R0011	

 Межсетевой интерфейс DALI с управлением аварийным освещением 1 пост, групповое управление, REG Для управления абонентами DALI через ABB i-bus®. Управление посредством KNX осуществляется с помощью 16 групп освещения. Макс. количество подключаемых абонентов DALI – 64. Поддерживаются конвертеры аварийного освещения по EN 62386-202. С помощью конвертера аварийного освещения можно организовать автоматический запуск функциональных и длительных испытаний на долговечность посредством KNX, а также вывод результатов в систему KNX. Интегрированы функции управляемого устройства (Slave), лестничного освещения, сценариев и последовательностей. Для индивидуальной переадресации абонентов DALI или распределения по группам имеется отдельный программный инструмент DGS.	DGN/S 1.16.1	2CDG110142R0011	
--	---------------------	-----------------	--

НОВИНКА

 Логический модуль ^{1) 2)} Логический модуль может использоваться для решения широкого круга задач по управлению оборудованием, предусмотренным проектом. Одновременно могут выполняться не менее 3 из перечисленных ниже функций: логический шлюз, фильтр, задержка по времени, множитель, определитель мин./макс. величины, компаратор, переключатель значений, преобразователь формата, последовательности переключений, генератор световых сцен, увеличение/уменьшение величин, лестничный выключатель. Разъемы: KNX-линия: Шинная клемма Номинальное напряжение: 29 В- Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 18 мм x 61 мм ширина: 2 TE	LM/S 1.1	GHQ6310080R0111	
---	-----------------	-----------------	--

1) Программирование ETS только с ETS 2 V1.2a.
 2) 1 TE - 18 мм