


Соединители экрана

Аксессуары к клеммным соединениям



SHB

1SNK160149F0014



Соединители экрана SHBS/SHB для клемм с винтовыми зажимами.

Описание

- Гарантированная целостность соединения экрана.
- Доступны различные варианты соединений: кабельные стяжки RILS, пайка, быстроразъемные соединения.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Совместимость с двухуровневыми клеммами ZK		SHB	1SNK900602R0000	20	4,90

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал Воспламеняемость NF F 16 101				
Температура окружающей среды	Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1	от -55 до +110 °C			
мин./макс.	Хранение	от -55 до +110 °C			
	Установка	от -5 до +40 °C			

SHBS	МЭК	Ex e
Номинальное напряжение	320 В	125 В

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

RoHS	RoHS				
------	------	--	--	--	--

Соединители экрана SHBP для втычных клемм.

Описание

- Гарантированная целостность соединения экрана.
- Доступны различные варианты соединений: кабельные стяжки RILS, пайка, быстроразъемные соединения.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Совместимость с клеммами ZK2.5 и ZK2.5-S		SHBP	1SNK900601R0000	20	4,12

Основные технические данные

Технические условия на материалы	Изолирующий материал Воспламеняемость NF F 16 101				
Температура окружающей среды	Обслуживание по стандарту МЭК 60068-2-1	от -55 до +110 °C			
мин./макс.	Хранение	от -55 до +110 °C			
	Установка	от -5 до +40 °C			

SHBP	МЭК	Ex e
Номинальное напряжение	100 В	

Предоставленные основные технические данные являются значениями производителя.

RoHS	RoHS				
------	------	--	--	--	--

Аксессуары для клемм с винтовыми зажимами и вставных пружинных клемм без винтов.

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Кабельные стяжки Для соединителя экрана SNK		RILS	1SNK900627R0000	10	0,30

Инструкции по монтажу



- SHB крепятся на торцевом изоляторе ES4-D2.
- SHBP напрямую крепятся на клемме.
- Экранирующая оболочка кабеля крепится к соединителю экрана с помощью:
- кабельных стяжек RILS;
- быстроразъемных соединений (нужно подготовить соединитель экрана);
- паяльника.