



Клеммы проходные и клеммы с заземлением

10 мм² и 16 мм²

Серия 284 и 283

0,2 - 10 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 57 A	AWG 24 - 8 600 В, 50 А ② 600 В, 65 А ③	0,2 - 16 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 76 A	AWG 24 - 6 600 В, 65 А ② 600 В, 90 А ③
Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②		Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма 16 - 17 мм / 0,65 дюйма ②	



- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ См. данные о применении для:
ступенчатых перемычек, стр. 267
модуля тестового штекера, стр. 157

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы		2-проводные проходные клеммы	
серые 284-101	50	серые 283-101	50
синие 284-104	50	синие 283-104	50
2-проводные клеммы с заземлением		2-проводные клеммы с заземлением	
желто-зеленые 284-107	50	желто-зеленые 283-107	50
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 4 мм	
оранжевые 284-302	100 (4x25)	оранжевые 283-302	50 (2x25)
серые 284-301	100 (4x25)	серые 283-301	50 (2x25)
Разделитель, выступающий, толщ. 2 мм		Разделитель, выступающий, толщ. 2 мм	
оранжевые 284-322	100 (4x25)	оранжевые 283-322	50 (2x25)
серые 284-332	100 (4x25)	серые 283-332	50 (2x25)
Поперечная перемычка, изолир., I_N 57 А		Поперечная перемычка, изолир., I_N 70 А	
серые 284-402	100 (4x25)	серые 283-402	50 (2x25)
желто-зеленые 284-422	100 (4x25)	желто-зеленые 283-422	50 (2x25)
Перемычка "гребень через один", изолир., I_N 57 А		Перемычка "гребень через один", изолир., I_N 76 А	
серые 284-409	50 (2x25)	серые 283-409	50 (2x25)
Ступенчатая перемычка, изолир., I_N 30 А		Ступенчатая перемычка, изолир., I_N 32 А	
серые 284-413	50 (2x25)	серые 283-414	50 (2x25)
Крышка, толщ. 1 мм		Крышка, толщ. 1 мм	
серые 284-333	100 (4x25)	серые 283-333	100 (4x25)
оранжевые 284-343	100 (4x25)	оранжевые 283-335	100 (4x25)
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм		Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм	
желтые 284-405	50 (2x25)	желтые 283-405	50 (2x25)
Тестовый адаптер, ширина 8 мм, для клемм 1,5 - 10 мм², для тестового штекера 4 мм Ø		Тестовый адаптер, ширина 11,6 мм, для клемм 1,5 - 16 мм², для тестового штекера 4 мм Ø	
серые 209-170	50 (2x25)	серые 283-404	25
Модуль тестового штекера типа В, возможно объединение нескольких элементов, ширина 8 мм			
серые 709-310	100 (4x25)		
Разделительная пластина типа В, возможно объединение нескольких элементов, ширина 2 мм			
серые 709-312	100 (4x25)		



Ступенчатые перемычки могут объединять клеммы различных размеров, без потери точки зажима проводника. Это становится преимуществом для длинных проводников, когда потеря напряжения будет проблемой. Большие проводники могут быть подсоединены к меньшим проводам в точке отвода.

Ступенчатую перемычку просто нужно надавить вниз до полной вставки, подобно поперечным перемычкам. Объединение можно выполнять в любом направлении, используя специальную тонкую торцевую пластину, чтобы закрыть открытую сторону. Клеммы для проводника меньшего сечения при необходимости могут быть соединены параллельно поперечной перемычкой. В таком случае обратите внимание на следующее:

1. Суммарный ток отводов не должен превышать номинальный ток ступенчатой перемычки.
2. Стандартная или специальная торцевая пластина устанавливается на разомкнутой стороне большего блока.