

Электронные пускорегулирующие аппараты для HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: K32 без и с устройством, снижающим натяжения кабеля

Лампа				ЭПРА							Система	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В - 10 % + 6 %	Сетевой ток А	Окружающая температур. t _о (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Вес г	Мощн. Вт
Встраиваемые ЭПРА												
2x35	HI	G12, PG12-2 G8.5/E27	2 x 39	ЕНХс 235.316	188223	220 - 240	0,4 - 0,36	-25 до 50	макс. 75	K32	405	86
2x70	HI	G12, PG12-2 G8.5/GX8.5 E27, RX7s	2 x 73	ЕНХс 270.317	188224	220 - 240	0,74 - 0,68	-25 до 50	макс. 80	K32	440	160
Независимые ЭПРА												
2x35	HI	G12, PG12-2 G8.5/E27	2 x 39	ЕНХс 235.316	188455	220 - 240	0,4 - 0,36	-25 до 50	макс. 75	K32	455	86
2x70	HI	G12, PG12-2 G8.5/GX8.5 E27, RX7s	2 x 73	ЕНХс 270.317	188456	220 - 240	0,74 - 0,68	-25 до 50	макс. 80	K32	490	160

Схему соединений смотри на странице 385

Устройство, снижающее натяжение кабеля, для встраиваемых ЭПРА

При использовании устройства, снижающего натяжение кабеля, встраиваемые ЭПРА для металлогалогенных ламп становятся независимыми ЭПРА.

Материал: теплостойкий поликарбонат
Для использования с встраиваемыми ЭПРА с корпусом K31 и K32

Для сетевых проводников:

HO3VV-F 3X0,75 или NYM 3X1,5 мм²

Для проводников лампы: SIHY-Cu 3X1 мм²
или SIHSL-Cu 3X1 мм²

Вес: 50 г

Упаковка: 20 шт.

Повернув держатель кабеля на 180°, диаметр кабеля может быть снижен до 5 мм.

Номер для заказа: 188080

