

Батарейные блоки для ИБП POWERCOM MAC-1000



Совместимость	MAC-1000
Установка	напольная
Тип	дополнительный блок
Вес нетто	20

ОПИСАНИЕ

ИБП серии MACAN COMFORT предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. Для младшей модели онлайн ИБП этой серии, MAC-1000, создан оригинальный батарейный блок BAT MAC-36V.

Для моделей мощностью 2000 и 3000ВА, подходит универсальный батарейный блок [BAT VGD-72V for VGS-2000XL, MAS-2000, MAC-2000/3000](#)

ОСОБЕННОСТИ

BAT MAC-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7,2 Ач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние батарейные модули для ИБП MAC-1000 (информация для заказа)

ID	Модель	Параметры	Габариты, ШхГхВ	Вес, кг
1064479	BAT MAC-36V	24 В /21,6Ач	152x420x238	20

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MAC-1000

Конфигура	Нагрузка (%)
-----------	--------------

ция	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
МАС-1000	30 мин	18 мин	12 мин	10 мин	7 мин	5.5 мин	4.5 мин	3.5 мин	3 мин	2 мин
МАС-1000 + 1 батаре йный блок	147 мин	86 мин	57 мин	47 мин	35 мин	29 мин	24 мин	20 мин	17 мин	15 мин
МАС-1000 + 2 батаре йных блока	290 мин	171 мин	115 мин	93 мин	71 мин	58 мин	49 мин	42 мин	37 мин	32 мин
МАС-1000 + 3 батаре йных блока	435 мин	265 мин	177 мин	143 мин	110 мин	90 мин	77 мин	65 мин	58 мин	51 мин
МАС-1000 + 4 батаре йных блока	600 мин	370 мин	253 мин	196 мин	151 мин	125 мин	105 мин	90 мин	80 мин	70 мин
МАС-1000 + 5 батаре йных блоков	747 мин	455 мин	313 мин	251 мин	194 мин	158 мин	135 мин	115 мин	103 мин	91 мин

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.