



[1]



[2]

БАЗОВЫЕ БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР)

Блоки АВР предназначены для автоматического переключения на электроснабжение от резервной линии в случае отказа основной. Используются в составе системы электроснабжения, имеющей два независимых силовых фидера.

- Номинальное входное напряжение: 230 В
- Рабочее напряжение: 180...262 В
- Максимальный ток нагрузки: 16; 32 А
- Частота: 50/60 Гц
- Время переключения: 8...16 мс
- Выходные розетки: C13, C19, IEC 309 2P+E или клеммная колодка с винтовыми зажимами
- Два встроенных шнура питания с вилками C20, IEC 309 2P+E или клеммные колодки с винтовыми зажимами на корпусе блока
- Крепление к одной паре 19" направляющих по консольной схеме
- Светодиодные индикаторы напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АВР

- Удаленный контроль общей нагрузки, напряжения, частоты, активной мощности, полной мощности, коэффициента мощности
- Удаленный контроль температуры и влажности (требуется датчик)
- Локальный дисплей
- Порт 1 × RJ45 для подключения к сети Ethernet
- Порт 1 × RJ11 для подключения датчика контроля температуры и влажности



ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ C13

ВИД ВЫХОДНЫХ РОЗЕТОК БЛОКОВ АВР 60А-64-80-05ВЛ

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

Рис.	Код	Выходные розетки	Монтаж	Номинальное напряжение, В	Входной ток, А	Номинальная мощность, кВА	Входные вилки	Длина шнура, м
БАЗОВЫЕ								
[1]	60А-64-80-02ВЛ	☺ (1) IEC 309 32 А 2P+E	Гориз., 1U	230	32	7,4	☺ (2) IEC 309 32 А 2P+E	3,0
	60А-64-80-03ВЛ	(1) клеммная колодка	Гориз., 1U	230	32	7,4	(2) клеммные колодки	Нет
	60А-64-80-04ВЛ	☒ (10) C13	Гориз., 1U	230	16	3,3	☒ (2) C20	3,0
	60А-64-80-05ВЛ	☒ (10) C13	Гориз., 1U	230	32	7,4	☺ (2) IEC 309 32 А 2P+E	3,0
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ								
[2]	60А-66-80-04ВЛ	☒ (8) C13 (2) C19	Гориз., 1U	230	16	3,3	☒ (2) C20	3,0
	60А-65-80-05ВЛ	☒ (10) C13	Гориз., 1U	230	32	7,4	☺ (2) IEC 309 32 А 2P+E	3,0