





Управление

iATLm	iATet	iATL4	iATLz
Управление постоянными командами	Выдержка времени	Пошаговое управление	Управление кнопкой с подсветкой
			
■ В комбинации с импульсным реле обеспечивает его управление постоянными командами	■ В комбинации с импульсным реле обеспечивает автоматическое отключение цепи по окончании заданной выдержки времени	■ Обеспечивает пошаговое управление двумя цепями	■ Служит для управления импульсными реле кнопкой с подсветкой (исключает возможность ложного срабатывания)
			
—	■ 5 диапазонов настройки времени: ☐ 1 - 10 с ☐ 6 - 60 с ☐ 2 - 10 мин ☐ 6 - 60 мин ☐ 2 - 10 ч	■ Цикл: ☐ 1-й импульс – iTL1 замкнут, iTL2 разомкнут; ☐ 2-й импульс – iTL1 разомкнут; iTL2 замкнут; ☐ 3-й импульс – iTL1 и iTL2 замкнуты; ☐ 4-й импульс – iTL1 и iTL2 разомкнуты; ☐ 5-й импульс – iTL1 замкнут, iTL2 разомкнут и т. д.	■ Если ток, потребляемый кнопкой с подсветкой, превышает 3 мА (этого тока достаточно для поддержания катушек под напряжением), то используется одно устройство iATLz. Свыше этого значения следует добавлять одно iATLz на каждые дополнительные 3 мА ■ Например: для 7 мА следует установить два iATLz
■ Устанавливается с правой стороны iTL с помощью жёлтых пружинных зажимов	■ Устанавливается с левой стороны iTL с помощью жёлтых пружинных зажимов	■ Устанавливается между двумя iTL с помощью жёлтых пружинных зажимов в соответствии с таблицей вспомогательных устройств	■ Устанавливается с левой стороны iTL с помощью жёлтых пружинных зажимов
A9C15414	A9C15419	A9C15412	A9C15413
12...240	24...240	230	130...240
6...110	24...110	—	—
1	2	4	2
—	—	—	—
—	—	—	—
От -20 до +50 °C			
От -40 до +70 °C			